

911674 Detector de chamas IR FMX5000 IR Ex



- ▶ Para uso em zonas explosivas 1, 2, 20, 21 e 22 (ATEX categoria 2 Gás/1, 2 poeira)
- ▶ Alto grau de imunidade contra falsos alarmes, por exemplo, de superfícies quentes ou luz solar
- ▶ Um microcontrolador monitora a funcionalidade e analisa os dados registrados. As falhas podem ser indicadas no detector ou em uma linha separada
- ▶ Conexão de um possível indicador remoto.
- ▶ Teste óptico de 3 canais
- ▶ Interface de serviço, memória de histórico

Os detectores de chamas são utilizados para a detecção de fogo aberto em áreas interiores e exteriores. Respondem à luz emitida pelas chamas durante a combustão.

Os detectores de chamas são especialmente adequados para incêndios de líquidos e gases não fumígenos e invisíveis a olho nu, bem como para incêndios de materiais que contêm carbono e emitem fumaça espesso.

As áreas de aplicação típicas incluem armazéns industriais de grandes dimensões, hangares aeronáuticos, instalações químicas, refinarias de petróleo, salas de máquinas, ferryboats e cargueiros, centrais elétricas, gráficas, armazéns de madeira, túneis de metropolitano.

Os detectores intrinsecamente seguros (Ex i) são adequados para uso nas seguintes áreas de risco de explosão: Zona 1, 2, 20, 21 e 22.

Visão geral do sistema

A tabela a seguir lista os acessórios obrigatórios necessários para cada detector de chamas:

Área de aplicação	Detector de chamas	Acessórios
-------------------	--------------------	------------

Padrão	 Detector de chamas FMX 5000 IR F.01U.418.818	 Base MX5000 VK F.01U.418.824	 Módulo de relés KMX5000 RK VK F.01U.418.821
Zona Ex 2, 22	 Detector de chamas FMX 5000 IR 3GD F.01U.418.819	 Base MX5000 Ex VK F.01U.418.825	 Módulo de relés KMX5000 RK 3GD VK F.01U.418.822
Zona Ex 1, 2, 20, 21, 22			

Detector de chamas FMX 5000 IR Ex F.01U.418.820	Base MX5000 Ex VK F.01U.418.825	Barreira de segurança isol. Ex 24V 2 canais F.01U.418.823
---	---------------------------------------	---

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	DoP	911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
	CE	911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
	CE	922689 Safety barrier Ex isol. 24V 2 channel
	Ex	BVS 12 ATEX E 088 911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
	Ex	Baseefa09ATEX0027 922689 Safety barrier Ex isol. 24V 2 channel
Global	IECEX	BVS 12.0056 911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
	IECEX	ITA 08.0009X 922689 Safety barrier Ex isol. 24V 2 channel
EUA	FM	FM22US0084X 911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
	FM	FM16US0173X 922689 Safety barrier Ex isol. 24V 2 channel
China	CCC	2016081801000222 911674 IR-flame detector FMX5000 IR Ex
Alemanha	VdS	G 209141 IR-flame detectors FMX5000 IR Ex, 3GD
Ucrânia	DCS	UA.CRT.00174-21 IR flame detectors FMX5000 IR VK, Ex, 3GD

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	911674 Detector de chamas IR FMX5000 IR Ex

Para o funcionamento do detector de chamas, os seguintes acessórios devem ser encomendados:

- 922689 Barreira de segurança isol. Ex 24V 2 canais
- 924442 Base MX5000 Ex VK

Especificações técnicas

Elétrica

Consumo de corrente na linha convencional (mA)	4.5 mA – 20.5 mA
Tensão de funcionamento (VCC)	7.6 VDC – 30 VDC

Mechanical

Dimensões (Ø x A) (cm)	100 cm x 50 cm
Cor do LED	Vermelho; Amarelo
Material	Alumínio
Peso (g)	860 g

Environmental

Classificação IP	IP66; IP67
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	95%
Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 80 °C
Especificação de acordo com	EN 54 Parte 10

Operação

Ângulo de detecção (°)	90°
Indicação de LED	Várias cores
Indicação óptica	LED
Classe de sensibilidade	Ajustável x (50 m) 1, 2, 3
Alcance	Classe 1: 0,1 m ² n-heptano a 25m Classe 2: 0,1 m ² n-heptano a 17m Classe 3: 0,1 m ² n-heptano a 12m

Informações sobre pedidos

911674 Detector de chamas IR FMX5000 IR Ex

Detector de chama IR triplo para detecção de incêndios típicos, para uso em zonas explosivas

Número do pedido **911674**

Acessórios

904757 Suporte MX5000

Suporte de montagem para as bases do detector de chamas MX5000 VK e MX5000 Ex VK

Número do pedido **904757**

922689 Barreira segurança Ex isol. 24V 2 canais

Barreira de segurança para o detector de chama FMX5000 IR Ex

Número do pedido **922689**

924442 Soquete MX5000 Ex VK

Soquete para FMX5000 IR Ex e detectores de chamas FMX5000 IR 3GD

Número do pedido **924442**



<https://www.boschsecurity.com>