

Регистратор DIVAR network 3000 recorder



- ▶ 32 IP-каналов с входящей полосой пропускания 320 Мбит/с
- ▶ Поддержка IP-камеры 12 МП для просмотра и воспроизведения
- ▶ Отображение в режиме реального времени 16 каналов с разрешением 1080p или 4 каналов с разрешением 4000
- ▶ Компактный, надежный и стильный дизайн
- ▶ Интернет и сеть IP-камер разделены

Регистратор можно подключить к нескольким IP-камерам (не более 32), в которых используются новейшие технологии видеосъемки с высоким разрешением и современные протоколы сжатия H265/H264.

Эти передовые технологии в сочетании с эффективной передачей данных по сети обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности, необходимые для современных систем видеонаблюдения. Функциями одновременного удаленного или локального мониторинга, записи, архивирования и воспроизведения можно управлять с помощью простого выбора вариантов в меню и команд оператора.

Регистраторы можно установить с несколькими (не более 2) встроенными жесткими дисками для хранения видеоданных. Кроме того, можно использовать один жесткий диск для хранения данных и устройство записи DVD-дисков для экспорта видео.

Функции

Новейшая технология сжатия видеосигнала

DIVAR поддерживает технологию сжатия видеосигнала H.264 и H.265. Эта технология значительно снижает требования к полосе пропускания и объему хранилища, обеспечивая при этом безупречное качество изображения и звука. Оборудованная этой новейшей технологией система DIVAR обеспечивает все преимущества

использования новейших камер высокого разрешения. Подтверждение тому — показатели в пикселях.

Поддержка IP-камеры

Регистратор поддерживает полную интеграцию с IP-камерами Bosch, что существенно упрощает установку, конфигурацию и обслуживание. Это обеспечивает возможность подключения по технологии Plug-and-Play, так как установщик может подключить камеры к регистратору и настроить их, не открывая каждую камеру по отдельности в веб-клиенте. Для дальнейшей конфигурации поддерживается подключение камер сторонних производителей по протоколу ONVIF Profile S.

Одновременная запись и просмотр

Видеореги́стратор DIVAR способен осуществлять запись нескольких видео- и аудиосигналов и одновременно отображать и воспроизводить несколько видеоизображений как в реальном времени, так и в записи. Благодаря мощным функциям поиска и воспроизведения можно быстро найти и просмотреть нужное видеоизображение. DIVAR может одновременно в режиме реального времени отображать видеоданные с 16 каналов с разрешением 1080p или данные с 4 каналов с разрешением 4000.

Коммутатор PoE+

Регистраторы со встроенным коммутатором PoE+ могут обеспечить питание для нескольких (до 16) подключенных камер. Каждая камера

автоматически получает IP-адрес от регистратора, что позволяет незамедлительно подключиться и начать воспроизведение.

Простота эксплуатации

DIVAR отличается простотой установки и использования. Просто подключите камеры, подайте питание и выполните простые инструкции по первоначальной установке в мастере. После этого устройство может вести запись автоматически, дальнейшее вмешательство не требуется.

DDNS

Bosch предлагает своим клиентам бесплатные динамические службы доменных имен (DDNS) для доступа к подключенным к сети устройствам с использованием «понятного» имени хоста. В этом случае необходимость в использовании дорогостоящих статических IP-адресов отсутствует. Это делает возможным непрерывный доступ к важному видео с устройств независимо от их расположения.

Тревоги

Все модели обладают развитыми функциями обработки сигналов тревоги и телеметрического управления. Функции обработки сигналов тревоги включают в себя локальные входы сигнализации и релейные выходы, а также обнаружение движения в определяемых пользователем областях. При обнаружении тревоги DIVAR может:

- отправить уведомление по электронной почте и/или через FTP
- активировать зуммер и/или показать предупреждающее сообщение
- включить локальный тревожный выход

Локальное управление

Устройство легко эксплуатировать и программировать с помощью системы экранного меню и следующих элементов:

- входящей в комплект мыши
- клавиш управления на передней панели
- входящего в комплект пульта дистанционного управления
- push-уведомлений

Входы и выходы

Видеовходы, аудиовходы/аудиовыходы и тревожные входы/выходы расположены на задней панели.

Два видеоразъема (VGA/HDMI) обеспечивают одновременный вывод данных на монитор А в реальном времени (с зумом) и воспроизведение (изображение можно масштабировать и делать стоп-кадры). Видеоданные можно просматривать в полноэкранном, многоэкранном и последовательном режимах.

Управление купольными камерами

DIVAR может управлять PTZ-устройствами с использованием команд, отправляемых по IP-соединению. Кроме того, для камер Bosch поддерживаются команды «Фокус», «Диафрагма» и Аух.

Панорамные камеры

DIVAR поддерживает устранения искажений для панорамных камер Bosch. Поддерживаются следующие режимы: панорамирование/наклон/увеличение (PTZ), панорамный режим, режим коридора и квадрированный режим. Устранение искажений в камере также можно выбрать, если подключенная IP-камера поддерживает эту функцию.

Сетевое управление

При помощи программного обеспечения для ПК или встроенного веб-приложения можно по сети просматривать изображение в реальном времени или в записи, а также выполнять настройку системы.

Водяной знак

Видеорегистратор DIVAR имеет функцию проверки подлинности для локальных и удаленных архивов, что обеспечивает целостность записи. Программа Archive Player позволяет воспроизводить защищенные видеофайлы и проверять подлинность видеоизображения.

Приложение для смартфона

Приложение DIVAR Mobile Viewer компании Bosch для устройств iOS и Android позволяет решать следующие задачи:

- просмотр в режиме реального времени и в записи
- конфигурация регистратора
- Управление PTZ

Таким образом, вы можете просматривать видео в реальном времени с камер, имеющих подключение к цифровому видеорегистратору, из любой точки мира. Вам также доступны функции управления фокусом, панорамированием, наклоном и увеличением на камерах с поддержкой PTZ. Кроме того, приложение для смартфонов с Android поддерживает удаленные push-уведомления (недоступны в iOS). Благодаря этому вы автоматически получаете уведомление, если на устройстве возникает тревога, и можете немедленно принять меры, даже если в этот момент вы не осуществляете активное наблюдение за системой.

Нормативная информация

Стандарты	
Тревога	EN 50130-5:2011, Системы сигнализации — часть 5: методы экологического тестирования, класс I, стационарное оборудование

Стандарты	
Грозозащита	Ввод/вывод любой длины и кабеля питания. Тревожные входы и релейный выход, видеовходы и выходы, управление выходами купольных камер, кабель питания, аудиовход и аудиовыход. $\pm 0,5, 1$ кВ (междуфазовое), $\pm 0,5, 1$ и 2 кВ между фазой и землей

EMC + безопасность — Европа	
Директивы ЕС	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
Излучение ЭМС:	EN 55032:2012/AC2013, класс B
Помехоустойчивость:	EN 50130-4:2011/A1:2014
Гармоники напряжения сети	EN 61000-3-2:2014
Колебания напряжения сети	EN 61000-3-3:2013
Безопасность LVD	Схема CB + IEC/EN/UL 62368-1:2014/AC:2015
RoHS	EN 50581:2012

EMC + безопасность — США и Канада	
EMC США	Стандарт 47CFR, часть 15 (FCC), класс B

EMC + безопасность — США и Канада	
Безопасность, США (UL, cUL)	UL 62368-1, выпуск 2, 1 декабря 2014 г.
Безопасность, Канада	CAN/CSA-C22.2 № 62368-1

Индия	
BIS (бюро стандартов Индии)	Регистрация BIS для внешнего адаптера питания (поставляется с основным продуктом)

Австралия	
ACMA EMC	Логотип RCM на товарной этикетке

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Австралия	RCM	DOC SAL Variants
	RCM	DOC SAL
Европа	CE	AR18-20-B004
США	UL	FCC & UL
	FCC	ST-VS 2016-E-088

Замечания по установке и настройке




Рис. 1: Задняя панель DIVAR network 3000 (без PoE)



Видеовход RJ45 для макс. 32 IP-камер, подключаемых через внешний коммутатор (опционально с конфигурацией DHCP)



RJ45 для соединения по Ethernet (10/100/1000 Base-T в соответствии с IEEE802.3)

VGA MON.A

1 D-SUB (выход монитора)

HDMI MON.A

1 HDMI (выход монитора)

ALARM IN

4 входа с зажимным контактом, диаметр кабеля AWG 26–16 (0,4–1,29мм)

ALARM OUT

2 выхода с зажимным контактом, диаметр кабеля AWG 26–16 (0,4–1,29мм)

AUDIO OUT

1 RCA (аудиовыход)

MIC IN

1 RCA (аудиовход)

RS-485

Выход с зажимным контактам

RS-232

Штыревой 9-контактный разъем D-типа DB9 (для обслуживания)



Один порт USB (3.0) для мыши или запоминающего устройства USB; один порт USB (2.0) также на передней панели

Вход питания с выключателем

12 В пост. тока (5 А)

Входной адаптер переменного тока:

100~240 В перем. тока, 50–60 Гц, 1,5 А



Заземление




Рис. 2: Задняя панель DIVAR network 3000 (16 PoE)



Макс. 16 портов PoE (115 Вт; макс. 25,5 Вт на порт) подключаются с конфигурацией DHCP (макс. 32 IP-камер)



RJ45 для соединения по Ethernet (10/100/1000 Base-T в соответствии с IEEE802.3)

VGA MON.A

1 D-SUB (выход монитора)

HDMI MON.A

1 HDMI (выход монитора)

ALARM IN

4 входа с зажимным контактом, диаметр кабеля AWG 26–16 (0,4–1,29мм)

ALARM OUT

2 выхода с зажимным контактом, диаметр кабеля AWG 26–16 (0,4–1,29мм)

AUDIO OUT

1 RCA (аудиовыход)

MIC IN

1 RCA (аудиовход)

RS-485

Выход с зажимным контактам

RS-232

Штыревой 9-контактный разъем D-типа DB9 (для обслуживания)



Один порт USB (3.0) для мыши или запоминающего устройства USB; один порт USB (2.0) также на передней панели

Вход питания с выключателем

100~240 В перем. тока, 50–60 Гц, 3,5 А, 190 Вт



Заземление

Технические характеристики

Питание	
Вход внешнего адаптера питания от сети переменного тока (без PoE)	100–240 В перем. тока; 50/60 Гц; 1.5 А
Вход источника переменного тока (с PoE)	100–240 В перем. тока; 50/60 Гц; 3.5 А

Питание

Батарея часов реального времени на основной плате
Литиевая: CR2032, 3 В пост. тока

Выход постоянного тока для адаптера источника питания (без PoE)
12 В пост. тока; 5 А

Вход питания цифрового видеорежистратора (без PoE)
12 В пост. тока

Максимальное основное энергопотребление (без жесткого диска)
8,7 Вт, без PoE
15,2 Вт с PoE

Максимальное энергопотребление коммутатора PoE+

Максимальное энергопотребление для порта PoE+

Механические характеристики

Размеры (Ш x Г x В) 375 x 323 x 53 мм (14,8 x 12,7 x 2,1 дюйма)

Вес с коммутатором PoE (без жестких дисков и устройства записи DVD)
Прибл. 4,2 кг (9,3 фунта)

Вес без коммутатора PoE (без жестких дисков и устройства записи DVD)
Прибл. 3,8 кг (8,4 фунта)

Условия эксплуатации

Рабочая температура (включая жесткие диски и устройства записи DVD)
От 0 до 40 °C

Температура хранения
От –40 до +70 °C

Рабочая влажность
< 93 % (без конденсации)

Условия эксплуатации

Влажность при хранении	< 95 % (без конденсации)
------------------------	--------------------------

Хранение видеоизображений

Варианты внутренних хранилищ	Макс. 2 жестких диска SATA или 1 жестких диска SATA + 1 DVD (R/RW) Макс. объем жесткого диска: 6 ТБ Макс. поддерживаемая скорость жесткого диска: 6 Гб/с
------------------------------	--

Тревоги и обнаружения

Обнаружение движения, настраивается камерой	Essential или Intelligent Video Analytics (IVA), Motion +
Срабатывания тревог	Потеря видеоизображения, обнаружение движения, тревожный вход, системная тревога
События, инициируемые тревогами	Запись, движение PTZ, тревожный выход, электронная почта, устройство звуковой сигнализации, сообщение на экране, активация мониторов А и В, мобильные push-уведомления

Входы	4 входа (можно настроить как нормально разомкнутые или как нормально замкнутые), макс. входное напряжение: 12 В пост. тока +/- 10 %
Выходы	2 релейных выходов
Контакт реле	Макс. нагрузка: 30 В пост. тока, 2 А (непрерывно) или 125 В пер. тока, 1 А (при активации)

Экспорт

DVD (дополнительно)	Встроенное устройство записи DVD+R/RW
USB	Карта памяти Flash или внешний жесткий диск (FAT32)
Сеть	Программное обеспечение Video Client или Web Client

Воспроизведение

Многоканальный	Одновременно 1/4/8/16 каналов
----------------	-------------------------------

Воспроизведение

Режим	Вперед, назад, медленное воспроизведение, быстрое воспроизведение, кадровое воспроизведение
Поиск	По времени, по каналу, по типу, интеллектуальный поиск
Сеть	Video Client, веб-клиент, приложение
Ограничение	Ограничьте видео для просмотра по правам пользователя
Защита	Защита видео от перезаписи
Срок хранения	Автоматическое удаление записей через 1–365 дней

Запись

Декодирование сжатия	H.265/H.264/MJPEG
Скорость	Макс. 60 кадров/с на канал, настраиваемая
Скорость передачи данных	От 16 Кбит/с до 24 Мбит/с на канал
Интервал записи	1–120 мин (по умолчанию: 60 мин.), предзаписи: 1–30 с, после записи: 10–300 с
Режим	Вручную, по расписанию (обычно, обнаружение движения, по тревоге), остановка
Разрешение IP-камеры	12 МП, 8 МП, 6 МП, 5 МП, 3 МП, 1,3 МП, 1080p, 720p

Сетевое управление

Ethernet	Порт RJ45 (10/100/1000 Мбит/с)
Программное обеспечение для ПК	Video Client, Web client
Приложения	iPhone, Android
Пользовательский доступ	Не более 128 пользователей. Bosch рекомендует не более 4 одновременных подключений. Дополнительные подключения могут привести к ограничению производительности.

Сетевое управление

Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP-фильтр, PPPoE, FTP
-----------	---

Характеристики видео

Максимальное число каналов IP-камер	32
Максимальная входящая полоса пропускания	320 Мбит/с
Максимальная полоса пропускания передачи	320 Мбит/с
Максимальная полоса пропускания для записи	320 Мбит/с

Дисплей

Разрешение	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Экранное меню	Название камеры, время, потери видеоизображения, обнаружение движения, запись, PTZ

Звук

Вход MIC	1-канальный (через RCA), 200–3000 мВ, 10 кОм
Выход	1-канальный (через RCA), 200–3000 мВ, 5 кОм
Направление	Двунаправленное (аудиовход и аудиовыход, подключаемые через устройство)

Информация для заказа

DDN-3532-200N00 Устройство записи 32кан, без ж/д
Регистратор высокого разрешения для сетевых систем видеонаблюдения.
32-канальный регистратор без жесткого диска
Номер заказа **DDN-3532-200N00 | F.01U.321.915**

DDN-3532-200N16 Устр. записи 32кан, 16PoE, без ж/д
Регистратор высокого разрешения для сетевых систем видеонаблюдения.
32-канальный регистратор без жесткого диска, 16 PoE
Номер заказа **DDN-3532-200N16 | F.01U.321.916**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

DDN-3532-212N00 Устройство записи 32кан 1x2TB

Регистратор высокого разрешения для сетевых систем видеонаблюдения.
32-канальный регистратор с одним жестким диском 2 TB
Номер заказа **DDN-3532-212N00 | F.01U.329.371**

DDN-3532-212N16 Устр. записи 32кан 1x2TB 16PoE

Регистратор высокого разрешения для сетевых систем видеонаблюдения.
32-канальный регистратор с одним жестким диском 2 TB, 16 PoE
Номер заказа **DDN-3532-212N16 | F.01U.329.373**

DDN-3532-112D16 Устр. записи 32кан 1x2TB 16PoE DVD

Регистратор высокого разрешения для сетевых систем видеонаблюдения.
32-канальный регистратор с одним устройством записи DVD 2 TB, 16 PoE
Номер заказа **DDN-3532-112D16 | F.01U.329.382**

Дополнительное оборудование**DVR-XS200-A видеорегистратор 600 серии**

Комплект расширения хранилища. 2 TB
Номер заказа **DVR-XS200-A | F.01U.302.620**
F.01U.169.674

DVR-XS300-A Расширение дискового пространства 3TB

Комплект расширения хранилища. 3 TB
Номер заказа **DVR-XS300-A | F.01U.302.621**
F.01U.285.185

DVR-XS400-A Расширение дискового пространства 4TB

Комплект расширения хранилища. 4 TB
Номер заказа **DVR-XS400-A | F.01U.302.657**

DVR-XS600-A Дополнительный жесткий диск 6TB

Комплект расширения хранилища. 6 TB
Номер заказа **DVR-XS600-A | F.01U.324.396**

DVR-XS-DVD-B Дополнительное устройство записи DVD B

Комплект расширений B для уст-ва записи DVD
Номер заказа **DVR-XS-DVD-B | F.01U.328.077**

Сервисы**EWE-DIP3BS-IW Продл.гарант. 12 мес. Div.3000 с/без HDD**

Расширение гарантии 12 мес.
Номер заказа **EWE-DIP3BS-IW | F.01U.346.377**