

## ICP-CMS6-CHI / ICP-CMS8-CHI 防盗报警控制器



- ▶ 中文界面
- ▶ 编程简易
- ▶ 操作方便
- ▶ 便于接线安装
- ▶ 支持多种通讯方式

ICP-CMS6-CHI 和 ICP-CMS8-CHI 防盗报警控制器（控制主机）是博世公司根据中国市场要求，在中国自主研发、生产的CMS系列控制主机的首款产品。

此款小型控制主机适用于小型商场，办公室，银行，邮局等。

### 功能

#### 八个可编程用户码和八个无线远程用户码

用户可以编程多达八个用户码和八个无线遥控器代码。只有主码用户才能添加或修改其他用户码。

#### 支持居家和外出布防模式

居家模式用于对现场周界和未使用区域进行布防，在自动旁路的区域内可自由活动。当离开现场，并需要使所有防区处于就绪状态以探测入侵时，可使用外出布防模式。

#### 支持两个键盘

控制主机可以通过博世公司的总线连接键盘。支持的键盘为八防区LED键盘和八防区LCD键盘。如需使用两个键盘，需将其中一个键盘主板上的地址跳线短接，以免地址冲突。但对于六防区的控制主机，防区灯7，8在正常工作模式下处于熄灭状态。

#### 支持B426-CN、DX4020-CHI 和 ITS-DX4020-G GPRS通讯模块

只能选择其中一个通讯模块进行连接，以通过网络发送报告。

#### 自动电话线故障探测

当系统监测到电话线与控制主机断开连接时，系统会发送电话线故障报告。

#### 支持A-Link Plus 及第三方软件远程编程及布防/撤防功能

可通过博世公司开发的A-Link Plus软件或从文/迈特安软件以远程连接方式，对控制主机进行编程。该软件可以访问所有选项和功能，并可管理和维护事件纪录与服务报告。

#### 支持电话远程布防

该功能允许用户通过电话从任意地点远程布防系统。出于安全考虑，不能用该方法来撤防系统。使用此功能，需要用按键式电话。

#### 支持ICP-EZPK编程钥匙

编程钥匙可以复制并储存控制主机中的所有编程信息。可以存储所有的常规配置数据，包括接警中心电话号码，防区报告通道等。

#### 动态电池测试

系统每隔4个小时或每次布防时自动执行一次电池测试。当系统监测到备用电池电量不足时，会发送电池低压故障报告。

#### 交流电源故障和系统故障指示灯

如果出现故障，故障指示灯或电源指示灯会闪烁，并且键盘每分钟发出一声短鸣。

#### 支持防区锁定功能

该功能限制非法用户恶意尝试密码的次数，当密码错误次数达到编程指定的次数，控制主机将锁定所有键盘三分钟，并启动报警和发送拒绝访问报告。

#### 旁路防区功能

将系统布防为外出模式或居家模式之前，可以通过旁路防区功能来手动禁用一个或多个防区。在某个防区被旁路后，可以在系统布防状态下进入该防区，而不会触发报警。

#### 存储（非易失）512条历史事件

控制主机最多可存512条系统事件，事件按照发生的先后顺序记录，带有日期和时间信息，保存在非易失内存中。

## 监管信息

区域	合规/质量标记	
中国	CSP	CSP2011031902000006

## 技术指标

## 电源要求

主电源:	220 VAC, 18 VAC (1.3 A时)
备用电源:	12 VDC, 7Ah的密封铅酸充电电池

## 环境要求

相对湿度:	10% ~ 95% (无霜)
工作温度:	-10°C ~ +55°C

## 机械指标

尺寸 (含包装箱) :	275 毫米 x 255 毫米 x 80 毫米
重量:	2.3 公斤

## 订购信息

## ICP-CMS6-CHI 防盗主机, 6个区域

六个可编程盗警防区。

订单号 **ICP-CMS6-CHI | F.01U.165.280**

## ICP-CMS8-CHI 防盗主机, 8个区域

八个可编程盗警防区。

订单号 **ICP-CMS8-CHI | F.01U.165.279**

## 附件

## ICP-KP8-CHI LED键盘, 8个区域

订单号 **ICP-KP8-CHI | F.01U.165.278**

## ICP-KP8L-CHI LCD图标键盘, 8个区域

订单号 **ICP-KP8L-CHI | F.01U.165.277**

## B426-CN 以太网通信模块

可使兼容控制主机通过以太网进行双向通信。

此产品仅在中国销售。

订单号 **B426-CN | F.01U.386.950 F.01U.265.968**

## ITS-DX4020-G GPRS/GSM集成式通信装置

可与博世 Conettix 接收器通信的多功能安防通信模块

订单号 **ITS-DX4020-G | F.01U.082.094**

## DX3010-CHI 输出扩展器, 8个继电器, 适用于中国

订单号 **DX3010-CHI | F.01U.123.705**

## 供应商:

中国:  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

## ICP-EZPK 编程钥匙

订单号 **ICP-EZPK | F.01U.003.534**

## 软件选项

## ITS-ALINK-PLUS WINDOWS BASE A-Link Plus

适用于兼容博世控制主机的基于 Windows 的远程编程软件

订单号 **ITS-ALINK-PLUS | F.01U.164.995**

## 服务

## EWE-CTRCOM-IW 12 mths wrty ext Control

## Communicator

保修期延长12个月

订单号 **EWE-CTRCOM-IW | F.01U.352.289**