

RADION кнопка вызова охраны

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Устойчивость к воздействию воды и пыли.
- ▶ Отправка сигнала вызова охраны пользователем для уникальной идентификации.
- ▶ Версии с одной или двумя кнопками (снижает частоту ложных срабатываний).
- ▶ Срок службы батарей до пяти лет.
- ▶ Контроль разрядки батарей, а также изъятия из наблюдаемых областей.

Беспроводное устройство RADION от Bosch обеспечивает дальность действия, возможности расширения и исключительное время работы от батарей, что гарантирует надежную производительность и превосходное качество. Передовая система диагностики и различные варианты регистрации делают установку и обслуживание устройства простыми и экономичными. Благодаря наличию полной линейки периферийных устройств, извещатель RADION предоставляет возможность гибкого выбора для практически любой области применения.

Обзор системы

RADION panic – беспроводной передатчик с одной или двумя кнопками, который отправляет сигнал вызова охраны в систему мониторинга. В каждый передатчик программируется уникальный код, который позволяет системе мониторинга распознавать отдельные передатчики.

Функции

RADION panic отправляет информацию с кодом вызова охраны, если одну или обе клавиши нажимают более 600 миллисекунд.

Устойчивость к воздействию воды и пыли

Корпус обеспечивает защиту от пыли и попадания воды.

Контроль

Кнопки вызова охраны RADION panic отправляют проверочные сигналы на приемники RADION. При подключении к совместимой контрольной панели Bosch, позволяющей пользователю управлять кнопками вызова охраны, контрольная панель подает сигнал тревоги, если приемник не получил проверочный сигнал от назначенного брелока в течение интервала контроля.



Замечания

Контрольная панель должна быть настроена для контроля над этими устройствами, чтобы обнаруживать удаление устройства из контролируемой зоны.

Светодиодная индикация

Мигание светодиода свидетельствует о том, что сигнал был отправлен в систему безопасности.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификат
США	UL 1023—Устройства и системы охранной сигнализации для домашнего использования SIA CP-01:2010
Европа	EN50131-1

Регион	Сертификация
Австралия	RCM [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Европа	CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
США	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Канада	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Бразилия	ANATEL 4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]

Замечания по установке/конфигурации**Рекомендуемые батареи**

Для правильной работы вашего брелока рекомендуется использовать следующие батареи: Duracell DL2032, Varta CR2032 или Panasonic CR2032.

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Кнопка вызова охраны
1	Литиевая батарея-таблетка (CR2032)
1	Руководство по установке

Техническое описание**Свойства**

Размеры	63,7 x 35,5 x 13,0 мм
---------	-----------------------

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность / напряжение питания	Одна литиевая батарея CR2032, 3 VDC
Срок службы батареи	До 5 лет

Условия окружающей среды

Температура	Рабочий диапазон: от -10°C до +49°C
-------------	-------------------------------------

Только для изделий, соответствующих стандартам UL: от 0°C до +49°C (от +32°F до +120°F)
Только для изделий, соответствующих классу окружающей среды II по стандарту EN 50130-5: от -10°C до +40°C

Условия эксплуатации	Соответствует EN 50130-5, класс II
Относительная влажность	До 93% без конденсации
Частота	433,42 МГц
Применение	Предназначено для использования в помещениях.

Совместимость

Приемники	B810 (совместимы только с RFPB-SB-A и RFPB-TB-A) RFRC-OPT (совместимы только с RFPB и RFPB-TB)
-----------	---

Товарные знаки

Все названия программного обеспечения и оборудования, используемые в данном документе, могут быть зарегистрированными товарными знаками и должны использоваться как таковые.

Информация для заказа**RFPB-SB (433,42 МГц)**

Беспроводная кнопка вызова охраны с одной кнопкой. Для использования в Европе, Африке и Австралии.

номер для заказа **RFPB-SB**

RFPB-SB-A (433,42 МГц)

Беспроводная кнопка вызова охраны с одной кнопкой. Для использования в Северной и Южной Америке.

номер для заказа **RFPB-SB-A**

RFPB-SB-CHI (433,42 МГц)

Беспроводная кнопка вызова охраны с одной кнопкой. Для использования только в Китае.

номер для заказа **RFPB-SB-CHI**

RFPB-TB (433,42 МГц)

Беспроводная кнопка вызова охраны с двумя кнопками. Для использования в Европе, Африке и Австралии.

номер для заказа **RFPB-TB**

RFPB-TB-A (433,42 МГц)

Беспроводной брелок вызова охраны с двумя кнопками. Для использования в Северной и Южной Америке.

номер для заказа **RFPB-TB-A**

RFPB-TB-CH1 (433,42 МГц)

Беспроводная кнопка вызова охраны с двумя кнопками. Для использования только в Китае.
номер для заказа **RFPB-TB-CH1**

Дополнительные аксессуары

RADION зажим для ремня

Клипса для ношения на поясе для передатчиков RADION panic и keyfob. В комплект входят защелкивающийся элемент, 2 винта и стопорная гайка, поставляется в упаковке из 3 штук.
номер для заказа **RFAC-BC-3**

RADION вытяжной шнур

Шнурок для ношения на шее для передатчиков RADION panic и keyfob. 10 шнурков упакованы по отдельности в полиэтиленовых пакетах.
номер для заказа **RFAC-LY-10**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com