



# ARD-EntryProx - mit Tastatur



Das Zutrittskontrollterminal ARD-EntryProx ermöglicht den autarken Zutritt mit Karte und/oder PIN-Code. Es kann eine Tür steuern. Der Anschluss über Wiegandschnittstelle an eine Zutrittskontrollzentrale ist möglich.

## Planungshinweise

Es ist auf die allgemeinen Montagehinweise für Proximityleser bezüglich des Abstandes zwischen den Lesern und von metallischen Flächen zu achten.

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Tastatur/Gehäuseeinheit
1	Gehäuserückwand
4	Anschlusskabel
1	Rückwand für Antennenmodul
1	Antennengehäuse
1	Abdeckung für Antennenschacht
1	Jumper
4	einseitig klebende Gummifüße
4	Schrauben
1	Installationsanleitung

- ▶ **Kompaktes Zutrittsterminal (Aufputz) mit Leseinheit für Proximity Karten und Tastatur zur PIN-Codeeingabe sowie Parametrierung**
- ▶ **Autarke Funktionsweise**
- ▶ **Buchungsspeicher für max. 1000 Buchungen; Buchung bestehend aus, Personen-ID, Uhrzeit, Datum und Buchungsart**
- ▶ **Max. 2000 Personen-ID**
- ▶ **Parametrierbare PIN-Codesperre bei n-mal Falscheingabe**
- ▶ **Schnelles Aktivieren von Personen mittels Kartenpräsentation**
- ▶ **Alarmierung über Hilfsrelais**

## Technische Daten

### Gehäuse

Außenmaße (B x H x T)	133 x 70 x 35 mm
Werkstoff	Polycarbonat UL 94
Farbe	Schwarz
Gewicht	158 g

### Anschlüsse

Anzeige	3 LED's
Beeper	4 kHz
Schnittstellen	Wiegand

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-30° bis +65° C
Luftfeuchtigkeit	10-95% kein Kondenswasser
Schutzart	IP 50 (bei Installation in feuchter oder nasser Umgebung ist ein Wetterschutzgehäuse erforderlich)

### Elektrische Parameter

Spannungsversorgung	10 - 15 VDC
Stromaufnahme	150 mA Hinweis: Spannungsversorgung z.B. mit Steckernetzteil 12 V, 500 mA Mat.-Nr.: 4.998.118.694
Leseverfahren	HID - PROX
Arbeits-/Modulationsfrequenz	125 kHz
Lesedistanz	4 – 6 cm mit ISO-Karte

### Gehäuse

### Relais

Hauptrelais	max. 4 A DC
Hilfsrelais	max. 1 A DC

### Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

#### ARD-EntryProx - mit Tastatur

Kleiner berührungsloser Zutrittskontroll-Leser mit Tastatur, Beeper und mehrfarbiger LED.

<b>6024</b>	<b>7562</b>	<b>4.998.127.611</b>
-------------	-------------	----------------------

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**