

Gabinete medio B10R-1640-120WI del panel de control

www.la.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Transformador incluido de 16,5 VCA; 40 VA
- ▶ Ubicaciones de separación fáciles de instalar para montar los módulos de apoyo
- ▶ Acabado rojo mate para aplicaciones contra incendios
- ▶ Troquelados para anunciador externo B46 opcional (solo para B465)
- ▶ Bloque de llave térmica con térmica de disparo lento adicional

El gabinete medio, color rojo, B10R-1640-120WI, con transformadores de 16,5 VCA, 40 VA alberga el transformador conectado además de paneles de control Bosch módulos seleccionados. El gabinete es compatible con un interruptor antisabotaje para gabinetes opcional y juego de cerradura y llave opcional, y puede alojar una batería de 7 o 18 Ah.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Gabinete B10R-1640-120WI
1	Paquete de hardware
1	Guía de instalación (copia física)

Especificaciones técnicas

Propiedades

Dimensiones	14 in x 12,5 in x 3 in (35,6 cm x 31,8 cm x 7,6 cm)
Material	Acero laminado en frío de 1,0 mm (calibre 20)
Color	Rojo

Consideraciones ambientales

Temperatura (en funcionamiento)	0°C a +49°C (+32°F a +120°F)
Requisitos de montaje	Montar en lugares interiores secos.

Requisitos de alimentación

Voltaje (en funcionamiento)	Corriente nominal de 120 VCA a bloque de llave térmica
Corriente (máxima)	< 0,5 A

Térmica	0,5 A lenta 250 V, 5x20 mm
Dimensión del cable del terminal	2 mm a 0,65 mm (12 AWG a 22 AWG)

Compatibilidad

Dispositivos	B465 Conettix Universal Dual Path Communicator Anunciador externo B46 Juego de cerraduras y llave D101 Juego de interruptor antisabotaje ICP-EZTS Interruptor antisabotaje D110
--------------	---

Información sobre pedidos

Gabinete medio B10R-1640-120WI del panel de control
Gabinete rojo de acero con transformador de 16,5 VCA 40 VA incluido. Acepta cerradura e interruptor antisabotaje opcionales.
Número de pedido **B10R-1640-120WI**

Accesorios de hardware

Juego de cerraduras y llave D101
Juego de cerraduras viene con el suministro de una llave. Utiliza la llave de reemplazo D102 (#1358).
Número de pedido **D101**

Interruptor antisabotaje dual ICP-EZTS
Combinación de interruptor antisabotaje con bucle de cableado para salidas antisabotaje adicionales.
Número de pedido **ICP-EZTS**

Interruptor antisabotaje D110
Interruptor antisabotaje atornillado que encaja en todos los gabinetes. Se envía en paquetes de a dos.
Número de pedido **D110**

Representada por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia