

BH12T տաքացուցիչ ISC-FPB1-xxx լուսանառագայթների համար

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Ջերմաստիճանի ինքնաշխատ կարգավորման միջոցով պահպանվում է կայուն ջերմաստիճան
- ▶ Պատրաստված է դիմացկուն կերամիկայից՝ մթնոլորտային պայմաններին դիմակայելու համար

BH12T Տաքացուցիչը տաքացնող սարք է, որը կանխում է ֆոտոէլեկտրական ճառագայթային ազդասարքերի կափարիչների վրա եղյամի կուտակումը՝ նպաստելով դրանց կայուն աշխատանքին:

Ծանոթագրություններ տեղադրման և կազմաձևման մասին

Համատեղելիություն

Սարքեր

ISC-FPB1-W30DS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W60DS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W90DS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W60QS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W120QS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W200QS միակապուղի լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W60QF չորս կապուղիով լուսանառագայթ
ISC-FPB1-W120QF չորս կապուղիով լուսանառագայթ

ISC-FPB1-W200QF չորս կապուղիով լուսանառագայթ

Ներառված մասեր

Քանակ	Բաղադրիչ
2	Տաքացուցիչներ (ջերմացի տարր, ռադիատոր, տերմինալ)
4	Տաքացուցիչի մոնտաժման պտուտակներ
1	Տեղադրման ձեռնարկ

Տեխնիկական նկարագիր

Հատկություններ

Քաշը (մեկ հատ)	9 գր (0.019 ֆունտ)
----------------	--------------------

Բնապահպանական նկատառումներ

Հարաբերական խոնավությունը	0%-ից 95%
Ջերմաստիճան (աշխատանքային)	-25 °C-ից + 55°C (-13 °F-ից 131°F)

Պահանջվող էլեկտրական սնուցում

Հոսանքը (մեկ հատ)	12 Վ. ՀՀ, մեկնարկման հոսանք՝ 400 մԱ, աշխատանքային հոսանք՝ 150 մԱ պայմաններում 24 Վ. ՀՀ, մեկնարկման հոսանք՝ 800 մԱ, աշխատանքային հոսանք՝ 100 մԱ պայմաններում
-------------------	--

28 Վ. ՀՀ, մեկնարկման հոսանք՝ 1000 մԱ, աշխատանքային հոսանք՝ 90 մԱ պայմաններում

Լարում

10,5-ից 28 Վ. ՀՀ
10,5-ից 28 — — —

Տեղեկատվություն պատվերի տեղադրման մասին

BH12T տաքացուցիչ **ISC-FPB1-xxx** լուսանառագայթների համար

Նվազեցնում է սառնամանիքի, խիտ մառախուղի, ցրտի և խոնավ պայմանների ազդեցությունը ֆոտոէլեկտրական ճառագայթային ազդասարքերի վրա: Առաքվում է երկու հատից բաղկացած փաթեթներով:

Պատվերի համար **BH12T**