

Nagrzewnica bariery podczerwieni BH12T

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Automatyczny termostat utrzymuje stałą temperaturę
- ▶ Wykonana z trwałego materiału ceramicznego odpornego na wpływy atmosferyczne

Nagrzewnica BH12T zapobiega gromadzeniu się szronu na pokrywach barier fotoelektrycznych, aby zapewnić ich stabilne działanie.

Dołączone części

Liczba	Element
2	Nagrzewnice (element grzejny, promiennik, zacisk)
4	Wkręty montażowe nagrzewnicy
1	Dokumentacja

Dane techniczne

Właściwości

Ciężar (jeden element)	9 g
------------------------	-----

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna	0 - 95%
Temperatura pracy:	od -25°C do +55°C

Zasilanie

Prąd (jeden element)	Przy zasilaniu 12 VDC, prąd rozruchowy 400 mA, pobór prądu: 150 mA
----------------------	--

Przy zasilaniu 24 VDC, prąd rozruchowy 800 mA, pobór prądu: 100 mA
Przy zasilaniu 28 VDC, prąd rozruchowy 1000 mA, pobór prądu: 90 mA

Napięcie	10,5 - 28 VDC od 10,5 do 28 VDC
----------	------------------------------------

Zgodność

Urządzenia	Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W30DS Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W60DS Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W90DS Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W60QS Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W120QS Jednokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W200QS Czterokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W60QF Czterokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W120QF Czterokanałowa bariera podczerwieni ISC-FPB1-W200QF
------------	---

Zamówienia - informacje

Nagrzewnica bariery podczerwieni BH12T

Chroni bariery fotoelektryczne przed działaniem mrozu i gęstej mgły, a także zimnem i/lub wilgocią. W opakowaniach po 2 sztuki.

Numer zamówienia **BH12T**

Sprzęt

ISC-FPB1-W30DS Bariera podczerwieni

Zapewnia zasięg 30 m na zewnątrz i 60 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS Bariera podczerwieni

Zapewnia zasięg 60 m na zewnątrz i 120 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS Bariera podczerwieni

Zapewnia zasięg 90 m na zewnątrz i 180 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Jednokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 60 m na zewnątrz i 120 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Jednokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 120 m na zewnątrz i 240 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Jednokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 200 m na zewnątrz i 400 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Czterokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 60 m na zewnątrz i 120 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Czterokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 120 m na zewnątrz i 240 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Czterokanałowa bariera fotoelektryczna z poczwórną wiązką przeznaczona do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Składa się z osobnego nadajnika i odbiornika. Zapewnia maksymalny zasięg rzędu: 200 m na zewnątrz i 400 m w pomieszczeniach.

Numer zamówienia **ISC-FPB1-W200QF**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl