

Aquecedor de feixe fotoelétrico BH12T

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ O controlo automático da temperatura mantém uma temperatura constante
- ▶ Feito de cerâmica resistente para suportar as intempéries

O aquecedor BH12T é um dispositivo que evita a acumulação de geada nas coberturas de detetores de feixe fotoelétrico, promovendo um desempenho estável.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
2	Aquecedores (elemento de aquecimento, radiador, terminal)
4	Parafusos de montagem do aquecedor
1	Literatura

Especificações Técnicas

Propriedades

Peso (uma peça)	9 g (0,019 lb)
-----------------	----------------

Aspetos ambientais

Humidade relativa	0% a 95%
Temperatura (em funcionamento)	-25 °C a + 55°C (-13 °F a 131 °F)

Requisitos de alimentação

Corrente (uma peça)	A 12 Vdc, pico de corrente de 400 mA, corrente de funcionamento: 150 mA A 24 Vdc, pico de corrente de 800 mA, corrente de funcionamento: 100 mA A 28 Vdc, pico de corrente de 1000 mA, corrente de funcionamento: 90 mA
Tensão	10,5 a 28 Vdc 10,5 a 28 Vdc

Compatibilidade

Dispositivos	Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W30DS Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W60DS Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W90DS Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W60QS Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W120QS Feixe elétrico de canal único ISC-FPB1-W200QS Feixe elétrico de canal quádruplo ISC-FPB1-W60QF Feixe elétrico de canal quádruplo ISC-FPB1-W120QF Feixe elétrico de canal quádruplo ISC-FPB1-W200QF
--------------	--

Como encomendar

Aquecedor de feixe fotoelétrico BH12T

Reduz os efeitos da geada, do nevoeiro intenso, do frio e da humidade em detetores de feixe fotoelétrico. Comercializado em embalagens de duas unidades. N.º de encomenda **BH12T**

Acessórios de hardware

Detetor fotoelétrico ISC-FPB1-W30DS

Proporciona um alcance de 30 m (100 pés) em espaços exteriores e de 60 m (200 pés) em espaços interiores.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W30DS**

Detetor fotoelétrico ISC-FPB1-W60DS

Proporciona um alcance de 60 m (200 pés) em espaços exteriores e de 120 m (400 pés) em espaços interiores.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W60DS**

Detetor fotoelétrico ISC-FPB1-W90DS

Proporciona um alcance de 90 m (300 pés) em espaços exteriores e de 180 m (600 pés) em espaços interiores.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de canal único foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 60 m (196 pés) de alcance máximo no exterior, 120 m (393 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de canal único foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 120 m (293 pés) de alcance máximo no exterior, 240 m (787 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de canal único foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 200 m (656 pés) de alcance máximo no exterior, 400 m (1312 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de quatro canais foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 60 m (196 pés) de alcance máximo no exterior, 120 m (393 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de quatro canais foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 120 m (293 pés) de alcance máximo no exterior, 240 m (787 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

O detetor fotoelétrico de feixe quádruplo de quatro canais foi concebido para utilizações no interior e no exterior. É composto por um emissor e uma central de receção de alarmes. 200 m (656 pés) de alcance máximo no exterior, 400 m (1312 pés) de alcance máximo no interior.

N.º de encomenda **ISC-FPB1-W200QF**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt. 2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com