

BVMS Lite 10.0.1

www.boschsecurity.com



- ▶ Ingebouwde robuustheid: zorg dat het systeem blijft functioneren, zelfs wanneer meerdere systeemcomponenten uitvallen.
- ▶ Video van Bosch op zijn best: de beste gebruikerservaring met de combinatie van Bosch camera's en BVMS.
- ▶ Integratie: integreer camera's van derden, opslag- en andere systemen in BVMS.
- ▶ IT-omgevingen en gegevensbeveiliging: profiteer van volledige IT-compatibiliteit op veilige wijze, van installatie tot dagelijks beheer.
- ▶ Gratis tot 8 camera's gebruiken: laad de licentie en u kunt aan de slag.



Bericht

Ondersteuning van het gratis BVMS Lite 8-kanaals basispakket (zonder uitbreidingen) is beperkt tot online zelfhulp. In het volgende artikel op de website van de Bosch Security & Safety-community leest u hoe aan de slag gaat:



BVMS Lite - Quick start overview (Beknopt overzicht)

BVMS Lite is een unieke IP-oplossing voor videobewaking die naadloos beheer van digitale video, audio en gegevens via elk IP-netwerk mogelijk maakt. Het is bij uitstek geschikt om te combineren met videobewakingsapparaten van Bosch, en maakt optimaal gebruik van de unieke mogelijkheden van de camera's en opnameoplossingen van Bosch. Het biedt echter ook interfaces en standaarden voor integratie in systemen van andere fabrikanten. De software wordt beschikbaar gesteld als e-licentie via e-mail.

Certificaten en normen

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd van kracht op 25 mei 2018. Als wettelijke verordening is deze direct van toepassing op alle lidstaten van de EU, zonder dat nationale implementatiewetgeving vereist is. Aangezien door videobewakingsystemen vastgelegde, verwerkte en opgeslagen informatie wordt geclassificeerd als 'gevoelig', zal de AVG beduidende gevolgen hebben voor de videobewakingsinstallaties binnen heel Europa.

BVMS beschikt over de vereiste functionaliteit om ervoor te zorgen dat een organisatie GDPR compatibel kan zijn.

Opmerkingen over installatie/configuratie

De BVMS Handleiding voor systeemontwerp is gepubliceerd op de volgende website:



Bosch Security and Safety-community

De Handleiding voor systeemontwerp biedt een beknopte samenvatting van de ontwerpdetails van BVMS en richtlijnen voor de planning van een BVMS-systeem met camera's en opslagoplossingen van Bosch. In de Handleiding voor systeemontwerp ligt de nadruk op BVMS in combinatie met VRM.

BVMS Enterprise

Meerdere BVMS Lite-, Plus-, Professional- of DIVAR IP-systemen kunnen worden gecombineerd tot één BVMS Enterprise System.

Camera's binnen context van het systeem	200000
Camera's per bediener	10000
Subsystemen	Tussen 10 subsystemen met 1000 camera's per systeem of 100 subsystemen met 100 camera's per systeem.

Software Assurance

Naast de standaard verkoopvoorwaarden en -bepalingen van Bosch Building Technologies is Bosch Software Assurance een uitstekende mogelijkheid om BVMS altijd up-to-date te houden. Platforms en versiecompatibiliteit zijn onderhevig aan constante verandering, en regelmatige updates zijn dan ook essentieel. Met Bosch Software Assurance hoeft u zich geen zorgen te maken en weet u dat u altijd recht hebt op de nieuwste softwareverbeteringen. Zo hebt u volledige technische ondersteuning en toegang tot hotfixes. Bosch Software Assurance is beschikbaar in de online productcatalogus.

Technische specificaties

In de release-opmerkingen vindt u een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die zijn geïmplementeerd in vergelijking met de vorige versie van BVMS. In de specificaties van architecten en technici ziet u de capaciteiten van het systeem tot in de details. U vindt beide documenten op de volgende webpagina:



Bosch Security and Safety-community

Systeemlimieten



Bericht

De systeemlimieten zijn gebaseerd op de aanbevolen hardware.

Maximumaantal werkstations	5
Maximumaantal camera's	42
Maximumaantal inbraakcentrales	5
Maximumaantal DVR's	10
Maximumaantal VRM's	2

Maximumaantal ondersteunde gebeurtenissen (logboek) / sec.	500
Maximumaantal ondersteunde gebeurtenissen (zonder logboek) / sec.	2500
Maximale piekgebeurtenisbelasting / sec. (binnen 60 minuten)	5000
Maximumaantal gebeurtenissen / sec. van ONVIF-camera's	500
Omvang van logboek	4 GB



Bericht

De grootte van het logboek kan worden verhoogd door de upgrade van de Microsoft SQL Server BVMS Express Edition die in het installatiepakket is opgenomen.

Talen

Onderdeel	Talen
Handleiding voor snelle installatie	Engels, Frans, Duits, Vereenvoudigd Chinees en Spaans
Configuratiehandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Turks en Koreaans.
Bedieningshandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Turks en Koreaans.
Software	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Hongaars, Japans, Tsjechisch, Deens, Fins, Grieks, Noors, Pools, Zweeds, Thai, Turks, Koreaans, Arabisch en Vietnamese

Hardwarespecificaties

Camera's

Alle Bosch camera's kunnen worden gebruikt onder het compatibiliteitsconcept van het apparaat, dat u kunt vinden op de Bosch Security and Safety-community in het volgende artikel:



Procedure: compatibiliteit met BVMS-apparatuur

BVMS is een ONVIF Profile S Certified Video Management System. U vindt de lijst met geteste camera's op de volgende website:



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager en Mobile Video Service

Het wordt aanbevolen de Video Recording Manager en de BVMS Management Server op dezelfde computer uit te voeren.

De aanbevolen specificaties voor BVMS Lite zijn gebaseerd op de Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Onderdeel	Beschrijving
Besturingssysteem	Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows 10 Professional (64-bits) november 2019-update (1909) Windows 10 Professional (64-bits) mei 2019-update (1903) Windows 10 Enterprise (64-bits) 2019 LTSC build 1809 Windows Server 2019 (64-bits)
CPU	Intel i3-8100
RAM	8 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	15 GB (+ 15% van de harde schijf na installatie)
Netwerk	1 Gigabit/s-netwerkkinterfacekaart

Operator Client

Onderdeel	Beschrijving
Besturingssysteem	Windows 10 Professional (64-bits) mei 2019-update (1903) Windows 10 Professional (64-bits) november 2019-update (1909) Windows 10 Enterprise (64-bits) 2019 LTSC build 1809
CPU	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)
RAM	8 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	Minimaal 5 GB voor systemen voor één locatie Minimaal 10 GB voor Enterprise-systemen
Netwerk	1 Gigabit/s-netwerkkinterfacekaart
Schermsresolutie	Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 1920 x 1080
Grafische kaart	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000

Onderdeel	Beschrijving
	Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Netwerk

Om de prestaties te bereiken die in de onderstaande tabel zijn vermeld, geldt een 1 Gigabit/s-netwerk tussen de Operator Client en de Management Server als minimumvereiste.

(Unicast) Maximumaantal werkstations waarop gelijktijdig beelden van dezelfde camera kunnen worden weergegeven	5
(Multicast) Maximumaantal werkstations waarop gelijktijdig beelden van dezelfde camera kunnen worden weergegeven	100
Reactietijd voor gebeurtenissen (uitgaande van toereikende netwerkprestaties met betrekking tot bandbreedte en vertraging)	< 1 seconde
Zichtbaarheidstijd van alarmen (uitgaande van toereikende netwerkprestaties met betrekking tot bandbreedte en vertraging), inclusief 1 deelvenster met live-beelden, 1 beeldvenster voor direct afgespeelde beelden en 1 plattegrondvenster.	< 2 seconden



Bericht

Wanneer het systeem onvoldoende netwerkbronnen heeft of een tijdelijke vermindering van de netwerkprestaties ondervindt, kunnen de reactietijd voor gebeurtenissen en de zichtbaarheidstijd van alarmen toenemen.



Bericht

In de BVMS Configuratiehandleiding vindt u de lijst met communicatiekanalen en vereiste netwerkpoorten.

Opslagapparaten

U vindt de Snelkeuzegids voor opslag, die ook niet-Bosch-opslagapparaten bevat, op:



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Apparaat	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000

Apparaat	Serie
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Overige hardware

Type	Apparaat	Opmerkingen
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n.v.t.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n.v.t.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Ondersteunt de weergave van 4K-camera's
Foyerkaartlezer	MINITER 485	n.v.t.
Seriële ingang	Werner Electronic DTP3N	n.v.t.
Inbraakcentrale	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Het Automation-apparaat in de inbraakcentrales moet worden geconfigureerd volgens Modus 2
Inbraakcentrale	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows-patch 3155464 mag niet zijn geïnstalleerd
Monitorwand	Barco Transform N series	RCPPPlus agent 0.9.5.0
Analoge matrixswitch	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 of later, Master Control-software 2.94
ATM/POS-bridge	Bosch ATM/POS Bridge	Versie 1.10.00.12
Bedieningspaneel	Bosch KBD-Universal XF	USB

Type	Apparaat	Opmerkingen
Bedieningspaneel	Bosch Intuikey	Serieel, firmware 1.96
Digitale ingang/uitgang	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	N.v.t.
USB-naar-serieel	Belkin serial adapter F5U103VEA	N.v.t.
Ethernet-naar-serieel	Comtrol DeviceMaster RTS 4-port	N.v.t.

Bestelinformatie

MBV-BLIT-100 Licentie Lite basis

Omvat 8 camera-/decoderuitbreidingen, 2 werkstationuitbreidingen, 8 failover-opnamekanalen, 8 kanalen voor dubbele opname, 2 bedieningspaneeluitbreidingen, 1 DVR en ATM/POS-, Allegiant- en OPC-functionaliteit.

Bestelnummer **MBV-BLIT-100**

MBV-XCHANLIT-100 Licentie camera-/decoderuitbreiding

Uitbreidingslicentie voor 1 encoder-/decoderkanaal. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XCHANLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Licentie DVR-uitbreiding

Uitbreidingslicentie voor 1 DVR. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Licentie camera-uitbr. dubbele opname

Uitbreidingslicentie voor 1 encoderkanaal, te gebruiken bij dubbel opnemen. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XFOVLIT-100 Licentie kanaaluitbreiding VRM-failover

Uitbreidingslicentie voor 1 encoderkanaal, te gebruiken bij een failover-VRM. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XFOVLIT-100**

MBV-XINTLIT-100 Licentie uitbreiding inbraakcentrale

Uitbreidingslicentie voor integratie van inbraakcentrales.

Bestelnummer **MBV-XINTLIT-100**

MBV-XKBDLIT-100 Licentie uitbreiding bedieningspaneel

Uitbreidingslicentie voor 1 CCTV-bedieningspaneel. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XKBDLIT-100**

MBV-XWSTLIT-100 Licentie uitbreiding werkstation

Uitbreidingslicentie voor 1 werkstation (voor elk werkstation is 1 licentie vereist).

Bestelnummer **MBV-XWSTLIT-100**

MBV-XPILIT-100 Licentie voor persoon-id bij kanaal-uitbr

Uitbreidingslicentie voor 1 persoon identificatie kanaal. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XPILIT-100**

Softwareopties

MBV-MCHANLIT Licentie voor MBV-XCHANLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor de BVMS Lite kanaaluitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MCHANLIT**

MBV-MCHANLIT-3YR Licentie voor MBV-XCHANLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor de BVMS Lite kanaaluitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MCHANLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Licentie voor MBV-XDURLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor de BVMS Lite DVR-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Licentie voor MBV-XDURLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor de BVMS Lite DVR-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MLIT Licentie voor MBV-BLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor de BVMS Lite-basislicentie.

Bestelnummer **MBV-MLIT**

MBV-MLIT-3YR Licentie voor MBV-BLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor de BVMS Lite-basislicentie.

Bestelnummer **MBV-MLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Licentie voor MBV-XDURLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor een BVMS Lite Dual Recording VRM-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Licentie voor MBV-XDURLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor een BVMS Lite Dual Recording VRM-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MFOVLIT Licentie voor MBV-XFOVLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor een BVMS Lite Failover VRM-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MFOVLIT**

MBV-MFOVLIT-3YR Licentie voor MBV-XFOVLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor een BVMS Lite Failover VRM-uitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MFOVLIT-3YR**

MBV-MINTLIT Licentie voor MBV-XINTLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor een BVMS Lite-uitbreidingslicentie voor een inbraakcentrale.

Bestelnummer **MBV-MINTLIT**

MBV-MINTLIT-3YR Licentie voor MBV-XINTLIT-*, 3jr

Onderhoudscontract voor drie jaar voor een BVMS Lite-uitbreidingslicentie voor een inbraakcentrale.

Bestelnummer **MBV-MINTLIT-3YR**

MBV-MKBDLIT Licentie voor MBV-XKBDLIT-*, 1jr

Onderhoudscontract voor één jaar voor de BVMS Lite CCTV-bedieningspaneeluitbreidingslicentie.

Bestelnummer **MBV-MKBDLIT**

MBV-MKBDLIT-3YR Licentie voor MBV-XKBDLIT-*, 3jr
Onderhoudscontract voor drie jaar voor de BVMS Lite
CCTV-bedieningspaneeluitbreidingslicentie.
Bestelnummer **MBV-MKBDLIT-3YR**

MBV-MWSTLIT Licentie voor MBV-XWSTLIT-*, 1jr
Onderhoudscontract voor één jaar voor een BVMS Lite
Workstation-uitbreidingslicentie.
Bestelnummer **MBV-MWSTLIT**

MBV-MWSTLIT-3YR Licentie voor MBV-XWSTLIT-*, 3jr
Onderhoudscontract voor drie jaar voor een BVMS Lite
Workstation-uitbreidingslicentie.
Bestelnummer **MBV-MWSTLIT-3YR**

MBV-MPILIT Licentie voor MBV-XPILIT-*, 1jr
Onderhoudscontract voor één jaar voor een BVMS Lite-
uitbreidingslicentie voor een kanaal Person
Identification.
Bestelnummer **MBV-MPILIT**

MBV-MPILIT-3YR Licentie voor MBV-XPILIT-*, 3jr
Onderhoudscontract voor drie jaar voor een BVMS
Lite-uitbreidingslicentie voor een kanaal Person
Identification.
Bestelnummer **MBV-MPILIT-3YR**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com