

CCSD-CU Moduł sterujący

CCS 1000D



- ▶ Funkcja „plug-and-play” umożliwiająca szybkie i łatwe podłączenie maksymalnie 80 pulpitów dyskusyjnych
- ▶ Intuicyjna obsługa interfejsu przeglądarki sieciowej umożliwiająca zaawansowaną konfigurację jednostki i sterowanie nią
- ▶ Bezpośrednia obsługa automatycznego sterowania kamerą HD

Jednostka sterująca stanowi główny składnik cyfrowego systemu dyskusyjnego CCS 1000 D. Dostarcza zasilanie prądem stałym do wszystkich podłączonych pulpitów dyskusyjnych (CCSD-DS/CCSD-DL) oraz monitoruje system dyskusyjny i steruje nim.

- Do jednej jednostki sterującej można podłączyć maksymalnie 80 pulpitów dyskusyjnych, a cały system można rozbudować do 245 pulpitów dyskusyjnych za pomocą modułów rozszerzających (CCSD-EXU).
- Przyciski dotykowe umożliwiają łatwą konfigurację i obsługę jednostki, a wskaźniki LED czytelnie pokazują ustawienia systemu.
- Złącza umieszczone dogodnie z tyłu jednostki umożliwiają podłączanie do systemu dyskusyjnego urządzeń peryferyjnych, np. urządzeń fonicznych, przełączników sieci Ethernet, przełączników wideo, kamer HD Conference Dome firmy Bosch, komputerów i laptopów.
- Intuicyjna obsługa interfejsu przeglądarki internetowej umożliwia łatwe wyświetlanie i zmianę podstawowych oraz zaawansowanych ustawień systemu.

Funkcje

Funkcja plug-and-play

Funkcja plug-and-play w jednostce sterującej umożliwia wygodne podłączanie i usuwanie pulpitów dyskusyjnych i kamer systemowych w razie potrzeby. Nie jest przy tym konieczne wyłączenie ani ponowne uruchamianie systemu, co zapewnia szybką instalację i rekonfigurację.

Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej

Podstawowe i zaawansowane ustawienia systemu, w tym zarządzanie mikrofonami, można łatwo przeglądać i zmieniać w interfejsie przeglądarki internetowej na tablecie, laptopie lub komputerze.

- Zmiany wprowadzane w interfejsie przeglądarki sieciowej są automatycznie aktualizowane w jednostce sterującej i na odwrót.
 - Tryb oszczędzania energii w interfejsie przeglądarki internetowej umożliwia automatyczne wyłączanie jednostki sterującej i podłączonych urządzeń, jeśli nie są używane przez dwie godziny.
 - Trybu gotowości można używać podczas przerw w spotkaniu. Gdy wybrany jest ten tryb, jednostka sterująca przełącza się w stan czuwania, a wszystkie pulpity dyskusyjne się wyłączają.
 - Interfejs przeglądarki internetowej daje również możliwość wybrania statycznego adresu IP.
- Interfejs API RESTful (interfejs programistyczny aplikacji) może być używany do:
- kontrolowania mikrofonu osoby zabierającej głos,
 - kontrolowania trybów dyskusji i list oczekujących,
 - przełączania systemu do trybu gotowości i przywracania go do trybu działania,
 - pobierania i ustawiania czułości mikrofonu poszczególnych pulpitów dyskusyjnych,
 - korzystania z transmisji internetowych i systemów zapisu wymagających informacji dotyczących pracy mikrofonu, systemów kamer Pan Tilt Zoom (PTZ) innych firm i układów poglądowych do włączania i wyłączania mikrofonów.

Zarządzanie mikrofonami

Maksymalną liczbę mikrofonów, które mogą być jednocześnie aktywowane przez naciśnięcie przycisku mikrofonu na pulpitych dyskusyjnych, można wybrać za pomocą przycisku „Liczba otwartych mikrofonów” (NOM) na jednostce sterującej.

- W jednostce sterującej można wybrać maksymalnie cztery mikrofony.
- Można to później rozszerzyć do 25 mikrofonów w interfejsie przeglądarki sieciowej.

Opcja mikrofonu interwencyjnego

Pulpit dyskusyjny można skonfigurować jako mikrofon interwencyjny, który zawsze może uzyskać dostęp do sali, niezależnie od liczby aktywnych mikrofonów. Zazwyczaj mikrofon interwencyjny jest umieszczony na podium do użytku przez zaproszonych prelegentów. W interfejsie przeglądarki sieciowej można skonfigurować maksymalnie 25 pulpitych dyskusyjnych jako mikrofony interwencyjne lub urządzenia przewodniczące.

Tryby dyskusji

Poprzez naciśnięcie przycisku „Tryb mikrofonu” z przodu jednostki sterującej można wybrać jeden z następujących trybów:

- **Tryb otwarty** – uczestnicy mogą mówić po naciśnięciu przycisku na swoim mikrofonie. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonów zostanie osiągnięta, następny uczestnik, który naciśnie przycisk swojego mikrofonu, zostanie dodany do listy oczekujących. Pierwszy uczestnik z listy oczekujących będzie mógł mówić, gdy zostanie wyłączony któryś z aktywnych mikrofonów.
- **Tryb z wyciszaniem** – uczestnicy mogą wyciszać się wzajemnie przez włączanie swojego mikrofonu. Po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej liczby aktywnych mikrofonów następny uczestnik, który naciśnie przycisk swojego mikrofonu, zdezaktywuje mikrofon, który był najdłużej aktywny (mikrofon osoby przewodniczącej dyskusji nie jest uwzględniany w liczbie aktywnych mikrofonów i dlatego żaden uczestnik nie może go wyciszyć).
- **Tryb aktywacji głosowej** – uczestnicy mogą aktywować swoje mikrofony, mówiąc do nich. Mikrofon może być czasowo wyciszony poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku mikrofonu.
- **Tryb PTT** (Push to talk) – uczestnicy mogą mówić, naciskając i przytrzymując przyciski na swoich mikrofonach. Mikrofon zostaje zdezaktywowany po zwolnieniu przycisku. Maksymalna liczba uczestników, którzy mogą jednocześnie mówić jest określona przez ustawienie liczby otwartych mikrofonów.

Sterowanie kamerą

Wszystkie kamery zgodne z profilem S standardu Onvif są wykrywane automatycznie. Funkcja Sterowanie kamerą oferuje następujące możliwości:

- Kontrola kamer zgodnych ze standardem Onvif Profile-S za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
- Obsługa kamer firmy Panasonic za pośrednictwem protokołu IP:
 - AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AW-HE130, AW-UE70.
- Obsługa kamer firmy Sony za pośrednictwem protokołu IP:
 - SRG-300SE oraz SRG 360SHE.
- Kontrolowanie przetworników wideo modeli TvOne CORIOmatrix i Kramer MV-6.
- Przetwarzanie wideo HD-SDI, tak aby sygnały wideo HD SDI były automatycznie przetwarzane i wyświetlane bez opóźnienia na jednym lub kilku wyświetlaczach w holu.

Interfejs do podłączania urządzeń peryferyjnych

Jednostka sterująca umożliwia podłączanie do cyfrowego systemu dyskusyjnego następujących urządzeń:

- Kamery systemowe – umożliwiają oglądanie przebiegu konferencji. Do systemu z obsługą macierzystą można podłączyć maksymalnie sześć kamer HD Conference Dome firmy Bosch (wstępne ustawienia kamer można skonfigurować za pomocą interfejsu przeglądarki sieciowej). Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 D obsługuje przetworniki wideo tvONE CORIOmaster mini C3-510 i Kramer MV-6 3G HD-SDI Multiviewer.
- Zewnętrzny mikrofon przewodowy lub bezprzewodowy – umożliwia gościowi zabranie głosu na konferencji.
- System nagłośnieniowy – do transmisji dyskusji dla publiczności znajdującej się w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu sąsiadującym.
- Sprzęt audio – do odtwarzania muzyki przez głośniki systemu dyskusyjnego.
- Zewnętrzne urządzenie do przetwarzania sygnału audio – umożliwia rozprowadzanie zmodyfikowanego sygnału języka źródłowego (tzn. wzmacnianie) do głośników i słuchawek, które posiadają uczestnicy.
- Sprzęgacz telefoniczny – pozwala, aby zdalny uczestnik wziął udział w dyskusji przez telefon lub połączenie wideo.
- Zewnętrzny rejestrator dźwięku – do rejestracji i odtwarzania przebiegu dyskusji.


Elementy sterujące i wskaźniki

- Przycisk wł./wył. zasilania z czerwonym/zielonym wskaźnikiem LED. Wskaźnik czerwony informuje, że zasilanie jest wyłączone (brak zasilania ze źródła zewnętrznego). Wskaźnik zielony informuje, że system jest aktywny (jednostka sterująca i wszystkie podłączone do niej urządzenia są zasilane).

- Przycisk „plus/minus” służy do zwiększania głośności wszystkich podłączonych pulpitów dyskusyjnych – wskaźniki LED pokazują wybraną głośność.
- Przycisk „tryb mikrofonu” służy do wyboru sposobu pracy mikrofonów – wskaźniki LED pokazują wybrany tryb.
- Przycisk „otwarte mikrofony” służy do wyboru maksymalnej liczby mikrofonów, które mogą być aktywne w tym samym czasie – wskaźniki LED pokazują liczbę aktywnych mikrofonów.

Złącza

Z tyłu jednostki:



Rys. 1: Jednostka CCSD-CU – widok z tyłu

- 1 x 4-stykowe okrągłe złącze żeńskie do podłączenia zasilania prądem stałym 24 V.
- 2 x 6-stykowe okrągłe złącza żeńskie do złączy przelotowych 40 pulpitów dyskusyjnych na magistralę.
- 1 x złącze Ethernet RJ45 do komunikacji z aplikacją przeglądarkową.
- 1 x 3-stykowe mikrofonowe złącze wejściowe żeńskie, zasilanie typu phantom.
- 1 x wejście RCA na salę (np. zewnętrzne źródło audio, takie jak odtwarzacz CD lub DVD).
- 1 x wyjście RCA do systemu nagłośnieniowego.
- 1 x wejście/wyjście RCA do jednego ze złączy:
 - „Recorder” – do podłączenia zewnętrznego rejestratora,
 - „Insertion” – do podłączenia zewnętrznego urządzenia do przetwarzania sygnału fonicznego,
 - „Telephone/mix minus” – do zdalnego udziału w dyskusji przez telefon lub połączenie wideo,
 - „Participant loudspeaker” – do przekazywania sygnału z głośnika uczestnika do systemu nagłośnieniowego.
 Do tego złącza wejścia/wyjścia RCA może być podłączone jednocześnie tylko jedno urządzenie audio. Wejście-wyjście RCA można skonfigurować, wybierając odpowiednie opcje w interfejsie przeglądarki internetowej.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Jednostka sterująca CCSD-CU
1	Kabel zasilania sieciowego
1	Zasilacz prądu stałego 24 V
2	Zestaw przycisków przewodniczącego do pulpitu dyskusyjnego
1	Narzędzie do wymiany przycisków
1	Zestaw nóżek w przypadku używania urządzenia na stole
1	Zestaw zaczepek montażowych 19" 1U
1	Instrukcje bezpieczeństwa
1	Uwagi dotyczące montażu
1	DVD z instrukcją obsługi i narzędziami wspomagającymi

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Częstotliwość prądu zasilania	50 Hz; 60 Hz
Napięcie DC (V)	24 V (6,0 A)
Maksymalna liczba pulpitów dyskusyjnych na urządzenie sterujące (bez modułu rozszerzającego)	40 pulpitów dyskusyjnych na magistralę 80 pulpitów dyskusyjnych łącznie 24 V, maks. 5,2 A (ochrona przed przepięciem)
Sterowanie głośnością pulpitów dyskusyjnych	15 kroków po 1,5 dB (poczynając od -10,5 dB)
Poziom ogranicznika sygnału wyjściowego	12 dB powyżej poziomu znamionowego
Redukcja wzmocnienia w zależności od liczby aktywnych mikrofonów (number of open microphones, NOM)	1/SQRT (NOM)
Częstotliwość próbkowania (kHz)	44.10 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Szybkość Ethernet	1 Gb/s

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)

Znamionowy poziom wejściowy (85 dB SPL)	< 0,5 %
Maks. sygnał wejściowy (110 dB SPL)	< 0,5 %

Wejścia audio

Znamionowy poziom sygnału wejściowego (dBV) (XLR)	-56 dBV
Maksymalny poziom sygnału wejściowego (dBV) (XLR)	-26 dBV
Znamionowy poziom wejściowy (dBV) (RCA)	-24 dBV (±6 dB)
Maksymalny poziom sygnału wejściowego (dBV) (RCA)	6 dBV
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dBA)	93 dBA
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.1%

Wyjścia audio

Znamionowy poziom sygnału wyjściowego (dBV) (RCA)	-24 dBV
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego (dBV) (RCA)	6 dBV
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dBA)	93 dBA
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.1%

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm) (z nóżkami)	45 mm x 440 mm x 200 mm
Wymiary (W x S x G) (cal) (z nóżkami)	1.80 in x 17.30 in x 7.90 in
Wysokość nóżek (mm)	5,5 mm

Wysokość nóżek (in)	0,2"
Typ montażu	Do montażu w szafie typu rack; Błat
Materiał (góra i podstawa)	Malowane Metal
Kolor (RAL) (góra i podstawa)	Czarny Traffic (RAL 9017)
Kolorystyka (RAL) (obrzeże płyty czołowej)	RAL 9022 Perłowy szary jasny
Masa (g)	3,200 g
Masa (lb)	7.10 lb

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-40 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 98%

Informacje do zamówień**CCSD-CU Moduł sterujący**

Jednostka sterująca do cyfrowego systemu dyskusyjnego CCS 1000 zapewnia zasilanie pulpitów dyskusyjnych i umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych do systemu.

Numer zamówienia **CCSD-CU | F.01U.298.806**
F.01U.400.590 F.01U.429.670

Akcesoria**CCSD-EXU Moduł rozszerzający**

Moduł rozszerzający do cyfrowego systemu dyskusyjnego CCS 1000 D. Zapewnia zasilanie prądem stałym maksymalnie 85 dodatkowych pulpitów dyskusyjnych.

Numer zamówienia **CCSD-EXU | F.01U.307.207**

Usługi**EWE-CCS1DC-IW 12 mths wrty ext CCS 1000D control unit**

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-CCS1DC-IW**



<https://www.boschsecurity.com>