

PRS-CSNKP Zifferntastatur

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Zifferntastatur für Zonenauswahl und Benutzerzugriff
- ▶ Serielle Daten- und Stromschnittstelle zur Basissprechstelle
- ▶ Mit normalen Sprechstellentastaturen kombinierbar
- ▶ LCD-Bildschirm für Benutzerfeedback
- ▶ Ansprechendes und modernes Design

Die Sprechstellen-Zifferntastatur wird in Kombination mit einer Basis- oder Fernsprechstelle verwendet. Die Sprechstelle ist mit einem Mikrofon und der Sprechaste ausgestattet, während die Zifferntastatur für den Benutzerzugriff, Zonen- und Zonengruppenauswahl verwendet werden kann. Im Zusammenhang mit vordefinierten Aktionen arbeitet sie mit Sprechstellentastaturen zusammen. Auf dem integrierten LCD-Bildschirm kann der Benutzer die entsprechenden Informationen ablesen.

Funktionsbeschreibung

Die Sprechstellen-Zifferntastatur ist mit einer 12-Tasten-Zifferntastatur ausgestattet, die über eine telefonähnliche Benutzeroberfläche mit den Tasten *, # und 0...9 verfügt. Über eine einzige Zifferntastatur wird eine direkte Verbindung zu einer Basis- oder Fernsprechstelle hergestellt. Für Steuerzwecke können anschließend bis zu 15 weitere Tastaturen angeschlossen werden. Die Befestigung erfolgt mechanisch an der Sprechstelle. Die Zifferntastatur kann für die folgenden Funktionen konfiguriert werden:

- Benutzerzugriff auf die Sprechstelle mit Benutzernummer und PIN, konfigurierbar für mehrere Benutzer, mit Zeitüberschreitung und manueller Sperre
- Auswahl von Zonen und Zonengruppen als Rufziele. Es können bis zu acht Zonen und/oder Zonengruppen in eine Zeichenkette eingegeben werden.

Auf dem LCD-Bildschirm kann der Benutzer Informationen über die Auswahl und den Status der ausgewählten Zonen und Zonengruppen ablesen. Die Tastatur wird von der angeschlossenen Sprechstelle mit Strom versorgt. Die Konfiguration erfolgt über den Praesideo Netzwerk-Controller (Internet-Browser-Schnittstelle).

Bedienelemente und Anzeigen

- 12 numerische Tasten
- LCD-Bildschirm mit 2 x 16 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Helligkeitseinstellung
- LCD-Kontrasteinstellung

Anschlüsse

- Flachkabelanschluss an Sprechstelle
- Flachkabelanschluss an nächste Tastatur

Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß IEC 60065/EN 60065
Störfestigkeit	gemäß EN 55103-2/EN 50130-4/ EN 50121-4
Emissionen	gemäß EN 55103-1/FCC-47, Teil 15B
Notfallwarnsysteme	gemäß EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16
Schiffsalarmtöne	gemäß IEC 60945

Region	Zertifizierung	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	PRS-CSNKP Zifferntastatur
1	Flachkabel
1	Kupplungshalterung

Technische Daten**Elektrische Daten**

Stromaufnahme	1,8 W (DC)
---------------	------------

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	70 x 95 x 200 mm
Gewicht	0,4 kg
Montage	Anbringung über Halterung an einer Sprechstelle oder anderen Tastatur
Farbe	Anthrazit

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	15 % bis 90 %
Luftdruck	600 bis 1100 hPa

Bestellinformationen**PRS-CSNKP Zifferntastatur**

Sprechstellen-Zifferntastatur und LCD für kontrollierten Benutzerzugang und Zonenauswahl in großen Systemen, mit Sprechstellentastenfeldern kombinierbar.

Bestellnummer **PRS-CSNKP**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch