

INT-TX Integrus verici

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Verici, Integrus sisteminin temel ögesidir. Analog veya dijital girişi alır, bu sinyalleri taşıyıcı dalgalara çevirir ve bu taşıyıcı dalgaları odada bulunan yayıcı üniteye aktarır.

Fonksiyonlar

- Mola sırasında tüm kanallara müzik yayını için yardımcı mod
- Başka bir vericiden gelen sinyallerin dağıtımına yönelik bağımlı mod, birden fazla odanın kullanılabilmesine olanak sağlar
- Kanallarda ilerlendikçe kademeli olarak artan ton ile her giriş/kanal için farklı bir frekans tonu üreten test modu
- Ses seviyelerinin ince ayarının yapılmasına olanak sağlamak üzere her giriş için ayarlanabilir hassasiyet
- Ses izleme için dahili, mini, kızılötesi yayıcı
- Ekran aracılığıyla yayıcı ve sistem durumu gösterimi
- Çoklu verici sisteminde kolayca tanımlanabilmeleri için her vericiye kurulumcu tarafından özgün bir ad verilebilir
- Kurulumcu tarafından her ses kanalına da özgün bir ad verilebilir. Bu isimler bir seçenek listesinden seçilebilir veya manuel olarak girilebilir
- Acil durum mesajlarının tüm kanallara otomatik dağıtımı
- Otomatik bekleme/açık fonksiyonu
- DCN sisteminden kullanılan kanal sayısına göre otomatik senkronizasyon

- ▶ Maksimum 4, 8, 16 veya 32 ses kanalı yayınlayabilir
- ▶ DCN Yeni Nesil ile veya CCS 900 gibi analog sistemlerle birlikte kullanılabilir
- ▶ Esnek kanal yapılandırması ve verimli dağıtım için kanal kalitesi modları
- ▶ Bir ekran ve tek bir döner/basılabilir düğme ile verici ve sistem yapılandırması

- DCN Yeni Nesil sisteminde kullanılan dil adlarının otomatik senkronizasyonu
- Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada kullanılabilmesine olanak sağlar
- Masaüstü kullanım veya raka montaj için 19 inç (2U) şık muhafaza
- Kolay taşıma için tutacaklar

Kontroller ve Göstergeler

- Durum bilgileri ve verici yapılandırması için 2 x 16 karakterlik LCD ekran
- Menüler arasında gezinmek ve yapılandırma için döner/basılabilir düğme
- Ön panelde güç açma/kapatma düğmesi

Ara bağlantılar



Ara bağlantılar (vericinin arkasında)

- Ana şebeke bağlantısı için Avrupa tipi erkek soket
- LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Tercüman Modülünü kabul etmek için ses veri yolu konektörü (H 15, dişi) bulunan yuva
- Asimetrik ses sinyallerinin girişi için 4, 8, 16 veya 32 cinch konektör
- Simetrik salon sinyalleri, acil durum mesajları veya müzik girişi için iki adet XLR soket
- Acil durum mesajlarının tüm kanallara dağıtımını için bir adet terminal bloğu soketi
- Giriş ve kanalların izlenmesi için 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi
- Başka bir vericiden HF sinyalinin alınması için bir adet BNC konektör
- HF sinyalinin 30 adede kadar yayıcıya verilmesi için altı adet BNC konektör
- DCN Yeni Nesil sistemi içinde bağlantı için iki Optik Ağ Konektörü*

* LBB 4416/xx Optik Ağ Kabloları gereklidir

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	INT-TX Integrus verici
1	19 inç rak montaj braketleri, modüller için sökülebilir ayak ve montaj aksesuarları dahildir
1	CD-ROM'da sistem kurulumu ve kullanım kılavuzu
1	Ana şebeke kablosu

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Ana şebeke voltajı	100-240 Vac, 50-60 Hz
Güç tüketimi	
çalışır durumda, maksimum	55 W
bekleme	29 W
Asimetrik ses girişleri	+3 dBV nominal, +6 dBV maksimum (± 6 dB) +15 dBV nominal, +18 dBV maksimum (± 6 dB)

Simetrik ses girişleri	+6 - +18 dBV nominal
Acil durum anahtarı konektörü	acil durum kontrol girişi
Kulaklık çıkışı	32 ohm - 2 kohm
HF girişi	nominal 1 Vpp, minimum 10 mVpp, 75 ohm
HF çıkışı	1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	
masaüstü kullanımı için, ayaklarla	92 x 440 x 410 mm (3,6 x 17,3 x 16,1 inç)
19 inç rak kullanımı için, braketlerle	88 x 483 x 410 mm (3,5 x 19 x 16,1 inç)
braketlerin önü	40 mm (1,6 inç)
braketlerin arkası	370 mm (14,6 inç)
Ağırlık braketsiz, ayaklarla	6,8 kg (15,0 lb)
Montaj	masaüstüne sabitleme veya 19 inç raka montaj için braketler Masaüstünde desteksiz olarak durması için sökülebilir ayaklar
Renk	kömür siyahı (PH 10736) ve gümüş

Sipariş Bilgileri

INT-TX04 4 Kanallı Verici

4-kanal
Sipariş numarası **INT-TX04**

INT-TX08 8 Kanallı Verici

8-kanal
Sipariş numarası **INT-TX08**

INT-TX16 16 Kanallı Verici

16-kanal
Sipariş numarası **INT-TX16**

INT-TX32 32 Kanallı Verici

32-kanal
Sipariş numarası **INT-TX32**

INT-TX04-US 4 Kanallı Aktarıcı (ABD)

ABD sürümü
Sipariş numarası **INT-TX04-US**

INT-TX08-US 8 Kanallı Aktarıcı (ABD)

ABD sürümü
Sipariş numarası **INT-TX08-US**

INT-TX16-US 16 Kanallı Aktarıcı (ABD)

ABD sürümü
Sipariş numarası **INT-TX16-US**

INT-TX32-US 32 Kanallı Aktarıcı (ABD)

ABD sürümü
Sipariş numarası **INT-TX32-US**

Donanım Aksesuarları

LBB 3422/20 Simetrik Ses Giriş ve Tercüman Modülü
CCS 900 tartışma sistemleri ve LBB 3222/04 6 Kanallı Tercüman Masası ile Integrus verici arasında arabirim sağlamak için kullanılır.
Sipariş numarası **LBB3422/20**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com