



FCA-500-E-EU Sockel GLT-EOL



FCA-500-EU Sockel sind zur Montage der FCP-500 Melder erforderlich. Der FCA-500-E-EU wird an letzter Position einer Stickleitung eingesetzt und mit einem EOL-Widerstand versehen.

Funktionsbeschreibung

Die Schraubklemmen garantieren über die verbundenen Kontakte eine sichere elektrische Verbindung beim Montieren des FCP-500 Melders.

Die Sockel verfügen über drei Halterungen für Kabelbinder.

Technische Daten

Anschlüsse	Spannungsversorgung (0 V, +V,+V) Störungsrelais(C, NC) Alarmrelais (NC, NO, C) Abschirmung Indikatorausgang (C-Punkt) 2 Schraubklemmen für EOL-Widerstand
Kabelquerschnitt	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	signalweiß, RAL 9003
Abmessungen	Ø 145,6 x 63,5 mm
Gewicht	200 g / 280 g (ohne/mit Verp.)

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
		FCA-500-E-EU Sockel GLT-EOL
		Meldersockel für FCP-500 Serie mit integriertem EOL-Relais
5720	2977	F.01U.510.648

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by