



FCA-500-E-EU base convenzionale EOL



Per l'installazione di rivelatori FCP-500.

Funzioni di base

I terminali a vite garantiscono un collegamento elettrico sicuro grazie ai contatti serrati durante il montaggio del rivelatore FCP-500.

Le basi sono provviste di tre supporti per le fascette serracavi.

Specifiche tecniche

Collegamenti	Alimentazione (0 V, +V) Relè di guasto (C, NC) Relè di allarme (NC, NO, C) Uscita a collettore Schermatura 2 terminali a vite per resistenza EOL
Sezione trasversale del cavo	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Dimensioni (P x A)	Ø 145,6 x 63,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Policarbonato
Colore alloggiamento	Segnale bianco, RAL 9003
Peso (senza/con confezione)	200 g/280 g

Informazioni per l'ordinazione

FCA-500-E-EU base convenzionale EOL
Per rivelatori serie FCP-500, con resistenza EOL integrata

FCA-500-E-EU

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by