



Podstawa konwencjonalna EOL FCA-500-E-EU



Do instalacji czujek FCP--500.

Podstawowe funkcje

Przy montażu czujki FCP--500 zaciski śrubowe zapewniają prawidłowe połączenie elektryczne poprzez złącza zaciskowe.

Podstawy są dostarczane z trzema uchwytyami kabli.

Dane techniczne

Połączenia	zasilanie (0 V, +V) przełącznik usterki (C, NC) przełącznik alarmowy (NC, NO, C) punkt C Ekran 2 zaciski śrubowe do rezystora EOL
Podłączenie przewodów	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Wymiary (śr. x wys.)	Ø 14,56 x 6,35 cm
Materiał obudowy	poliwęglan
Kolor obudowy	biały, RAL 9003
Masa (bez opakowania / z opakowaniem)	200 g / 280 g

Zamówienia - informacje

Podstawa konwencjonalna EOL FCA-500-E-EU

FCA-500-E-EU

do czujek serii FCP-500 z wbudowanym rezystorem EOL.

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by