

FMC-300RW Tek Hareketli Yanıgn Butonu

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji




- ▶ Siyah işarete basarak ya da cam kapağı kırarak alarm tetikleme
- ▶ Folyo etiketli cam kapak ile yaralanmalara karşı koruma
- ▶ Tetiklenen alarm veya inceleme değerlendirmesi için LED ekran

FMC-300RW Tek Hareketli Yangın Butonu manuel alarm tetikleme için ve konvansiyonel teknoloji ile kullanılır.

İşlevler


Cam kapaklı tek hareketli yangın butonu:



Siyah işarete (1) basıldığında cam kapak (3) kırılır, böylece alarm tetiklenir ve LED ekran (2) yanıp sönmeye başlar.

Tek hareketli yangın butonu test anahtarı ile ve cam kapak (3) değiştirilerek sıfırlanabilir. LED ekran (2) kapanır.

Sıfırlanabilir tek hareketli yangın butonu:



Siyah işarete (1) basıldığında alarm tetiklenir. Alarm durumu kırmızı pencerede (4) ve yanıp sönen LED ekranda (2) görüntülenir.

Tek hareketli yangın butonu test anahtarı kullanılarak sıfırlanabilir. LED ekran (2) kapanır.

Sertifikalar ve onaylar

EN 54-11:2001/A1:2005 için geçerlidir

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	G 207086 FMC-300RW
Avrupa	CE	FMC-300-RW-GSGRD / -GSRRD / -R1RD / -R2RD

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
	CE	FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU
	CPD	0786-CPD-20332 FMC-300RW

Kurulum/yapılandırma notları

- Manuel yangın butonları, kaçış ve kurtarma rotaları (ör. çıkışlar, pasajlar, merdivenler) üzerinde kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Montaj yüksekliği, manuel yangın butonunun ortasından yere kadar 1400 mm ±200 mm olmalıdır.
- Manuel yangın butonları, gün ışığı veya başka bir aydınlatma kaynağı ile yeterli miktarda aydınlatılmalıdır (varsa acil durum aydınlatması da dahil olmak üzere).
- Otomatik dedektörler bulunan birincil hatlar için maks. bir adet test dedektör kullanılabilir. Test dedektörü, birincil hat sonuna bağlanır.
- Montaj yeri vs. ile ilgili diğer standartlar, yönergeler ve planlama önerileri de dikkate alınmalıdır.
- Yerel itfaiye yönergeleri gözetilmelidir.

Teknik özellikler

Elektriksel

Çalışma gerilimi	20 VDC (8,5 VDC - 30 VDC)
Akım tüketimi	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir
Alarm Direnci	820 Ω +/- %10 (8,5 VDC - 30 VDC)

Mekanik bileşenler

Boyutlar (Y x G x D)	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4 inç x 3,4 inç x 2,2 inç)
Muhafaza malzemesi	Plastik, ASA
Renkler	
• Kırmızı	RAL 3001
• Mavi	RAL 5005
• Sarı	RAL 1003

Ortam koşulları

EN 60529'a göre koruma sınıfı	IP 54
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-25 °C - +70 °C

Sipariş bilgileri

FMC-300RW-GSGBU Manuel yangın butonu, cam, mavi
iç mekan kullanımına yönelik cam bölmeli konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, mavi
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSGBU**

FMC-300RW-GSRBU Manuel yan. butonu, sıfırlanabilir, mavi
iç mekan kullanımına yönelik sıfırlanabilir konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, mavi
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSRBU**

FMC-300RW-GSGRD Manuel yangın butonu cam yüz. mon., kır.
iç mekan kullanımına yönelik cam bölmeli konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, kırmızı
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSGRD**

FMC-300RW-GSRRD Manuel yangın butonu sıf. yüz. mon., kır.
iç mekan kullanımına yönelik sıfırlanabilir konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, kırmızı
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSRRD**

FMC-300RW-GSGYE Manuel yangın butonu, cam, sarı
iç mekan kullanımına yönelik cam bölmeli konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, sarı
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSGYE**

FMC-300RW-GSRYE Manuel yangın but., sıfırlanabilir, sarı
iç mekan kullanımına yönelik sıfırlanabilir konvansiyonel manuel yangın butonu, doğrudan alarm tetiklemeli (A tipi), yüzeye monte, sarı
Sipariş numarası **FMC-300RW-GSRYE**

Aksesuarlar

FMC-BEZEL-RD Manuel yangın butonu çerçevesi, kırmızı
RW yangın butonlarının gömme montajlı modeli için çerçeve.

1 ünite = 4 çerçeve

Sipariş numarası **FMC-BEZEL-RD**

FMC-BEZEL-WH Manuel yangın butonu çerçevesi, beyaz
RW yangın butonlarının gömme montajlı modeli için çerçeve.

1 ünite = 4 çerçeve

Sipariş numarası **FMC-BEZEL-WH**

FMC-SEAL-RW Manuel yangın butonu keçesi

Şeffaf menteşeli kapak için conta

1 ünite = 100 conta

Sipariş numarası **FMC-SEAL-RW**

FMC-SPACER-RWRD Ara parça, kırmızı

RW yangın butonlarının gömme montajlı çeşidi için.

Kullanılması kablolar için saklama alanını artırır.

1 ünite = 5 ara parça

Sipariş numarası **FMC-SPACER-RWRD**

FMC-SPGL-RW Yedek cam

Tüm RW yangın butonları için yedek camlar.

1 ünite = 5 yedek cam

Sipariş numarası **FMC-SPGL-RW**

FMC-SIGN-RW Levha, kullanım dışı

Çağrı noktası kullanıma hazır olmadığında cam kapak yerine kullanılır.

1 ünite = 5 işaret

Sipariş numarası **FMC-SIGN-RW**

FMC-KEY-RW Test anahtarı

Anahtar manuel çağrı noktalarını açabilir, kontrol edebilir ve sıfırlayabilir.

1 ünite = 1 tuş

Sipariş numarası **FMC-KEY-RW**




FMC-FLAP-RW Kapak, şeffaf




Kaza sonucu tetiklemeye karşı koruma sağlamak için; keçe ile.

1 ünite = 5 kapak

Sipariş numarası **FMC-FLAP-RW**

FMC-300RW Tek Hareketli aĖrı Noktaları

	FMC-300RW-GSGBU Manuel yangın butonu, cam, mavi	FMC-300RW-GSRBU Manuel yan. butonu, sıfırlanabilir, mavi	FMC-300RW-GSGRD Manuel yangın butonu cam yüz. mon., kırmızı
			
Tasarım	cam kapaklı	sıfırlanabilir	cam kapaklı
Kullanım aralıĖı	i mekan	i mekan	i mekan
Montaj	yüzeye monte	yüzeye monte	yüzeye monte
alıřma gerilimi	8,5 V DC . . . 30 V DC	8,5 V DC . . . 30 V DC	8,5 V DC . . . 30 V DC
Akım tüketimi	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir
Koruma sınıfı	IP 54	IP 54	IP 54
İzin verilen alıřma sıcaklıĖı	-25°C . . . +70°C	-25°C . . . +70°C	-25°C . . . +70°C
Renk	mavi, RAL 5005	mavi, RAL 5005	kırmızı, RAL 3001

	FMC-300RW-GSRRD Manuel yangın butonu sıf. yüz. mon., kırmızı	FMC-300RW-GSGYE Manuel yangın butonu, cam, sarı	FMC-300RW-GSRYE Manuel yangın but., sıfırlanabilir, sarı
			
Tasarım	sıfırlanabilir	cam kapaklı	sıfırlanabilir
Kullanım aralıĖı	i mekan	i mekan	i mekan
Montaj	yüzeye monte	yüzeye monte	yüzeye monte
alıřma gerilimi	8,5 V DC . . . 30 V DC	8,5 V DC . . . 30 V DC	8,5 V DC . . . 30 V DC
Akım tüketimi	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir	ilgili güvenlik sistemi tarafından belirlenir
Koruma sınıfı	IP 54	IP 54	IP 54
İzin verilen alıřma sıcaklıĖı	-25°C . . . +70°C	-25°C . . . +70°C	-25°C . . . +70°C
Renk	kırmızı, RAL 3001	sarı, RAL 1003	sarı, RAL 1003

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com