

## FMF-FAT FAT für Feuerwehr-Peripheriegeräte



Das Feuerwehr-Anzeigetableau FMF-FAT gemäß DIN 14662 als Mittel zur Erstinformation der Feuerwehr.

Es werden bestimmte Betriebszustände der Brandmeldeanlage (Alarm, Störung, Abschaltung) als Gruppenmeldung über eine LED-Anzeige sowie individuelle Meldungstexte auf einem alphanumerischen Display angezeigt.

### Funktionen

Das Feuerwehr-Anzeigetableau FMF-FAT speichert die Betriebszustände „Alarm“, „Störung“ und „Abschaltung von Elementen der Brandmeldeanlage“ als eine Gruppenmeldung und zeigt sie an. Mit der Konfigurationssoftware lässt sich der Anzeigetext der einzelnen Melder bzw. Meldergruppen programmieren.

### Bedien- und Anzeigeelemente:

- Vier LED-Anzeigen für:
  - Betrieb (grün)
  - Alarm (rot)
  - Störung (gelb)
  - Abschaltung (gelb)
- Vier Tasten:
  - Nach oben scrollen
  - Nach unten scrollen
  - Summer abschalten/Test
  - Anzeigeebene/Historie
- Meldungen werden im FMF-FAT gespeichert und gemäß DIN 14662 angezeigt:

- ▶ Entspricht DIN 14662
- ▶ Frei programmierbare Anzeigetexte
- ▶ Abschließbares Stahlblechgehäuse
- ▶ Kapazitive Tasten

- Alarmmeldungen sofort durch eine blinkende LED und eine Textmeldung im Display
- Störungs- und Abschaltmeldungen durch eine blinkende LED und nach Drücken einer Taste auch als Textmeldung

### Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Deutschland	VdS	G213058 FMF-FAT
Europa	CE	FMF-FAT
	CE	FMF-ESPA
	CE	System4000

### Planungshinweise

- Für Wandmontage mit Kabeleinführung für Auf- und Unterputz-Montage
- Das Gehäuse des FMF-FAT ist mit einem Schlüssel abzuschließen (Feuerwehr-Schließung)
- Zusätzliche Texte können vom Errichter programmiert werden. Meldungen ohne hinterlegten Zusatztext werden im Standardformat angezeigt.
- Das FMF-FAT wird über die Brandmelderzentrale mit Strom versorgt.

### Anweisungen für die Installation

- Die Montage des Feuerwehr-Anzeigetableaus FMF-FAT muss in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr erfolgen.

**Im Lieferumfang enthaltene Teile**

Anzahl	Komponente
1	Feuerwehr-Anzeigetableau FMF-FAT

**Technische Daten****Elektrik**

Betriebsspannung	24 VDC (10 VDC bis 30 VDC)
Stromaufnahme	
• im Ruhezustand	40 mA bei 12 VDC 16 mA bei 24 VDC
• im Alarmzustand	45 mA bei 12 VDC 23 mA bei 24 VDC

**Mechanik**

Abmessungen (B x H x T)	255 x 185 x 58 mm
Gehäuse für Aufputz-Montage	
• Farbe	Kieselgrau, RAL 7032
• Material	Stahlblech
Gewicht	Ca. 3,5 kg

**Umgebungsbedingungen**

Schutzklasse nach EN 60529	IP 30
Zulässige Einsatztemperatur	0 °C bis +50 °C
Zulässige Lagertemperatur	-10 °C ... +60 °C

**Besondere Merkmale**

Art des Schlosses	Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18525
-------------------	---

**Bestellinformationen**

**FMF-FAT FAT für Feuerwehr-Peripheriegeräte**  
 Feuerwehr-Anzeigetableau gemäß DIN 14662  
 Bestellnummer **FMF-FAT | F.01U.288.706**

**Zubehör**

**FMF-ESPA ESPA-Schnittstelle für Feuerwehr**  
 Modul mit RS232-Schnittstelle für FMF-FAT, FMF-FBF-FAT, FMF-FIBS, FMF-ADP-RS232  
 Bestellnummer **FMF-ESPA | F.01U.288.675**

**Vertreten von:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com