

ICP-MAP0120 Armadio di espansione MAP

Modular Alarm Platform 5000



Il kit contenitore di espansione MAP include un contenitore di espansione MAP, un tamper antimanomissione, un set di bloccaggio contenitore MAP e una morsettiera AC MAP. Il contenitore di espansione può alloggiare l'alimentatore MAP da 150 W e fino a due batterie 18 Ah o quattro moduli loop LSN. Idoneo per il montaggio da 48 cm.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	
Germania	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Austria	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Polonia	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Composizione Armadio
1	Pacchetto accessori 1 interruttore antimanomissione per armadio di espansione MAP (ICP-MAP0055)

- ▶ Idoneo per un alimentatore, 2 batterie 18 Ah e 2 moduli loop LSN
- ▶ Espande il sistema MAP

Quantità	Componente
	1 morsettiera MAP AC (ICP-MAP0065) 1 set lucchetto Armadio MAP (ICP-MAP0060)
1	Contenuto confezione 7 viti TORQ (M4 x 8mm, tipo A)
1	Documentazione, modello di installazione

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (A x L x P)	43.6 x 44.3 x 11.2
Peso in g	780
Materiale	1,5 mm, acciaio laminato a freddo
Colore	Bianco

Specifiche ambientali

Grado di protezione	IP30
Livello di sicurezza	IK06
Classe ambientale	II: EN50130-5, VdS 2110
Consumo	Interno

Informazioni per l'ordinazione

ICP-MAP0120 Armadio di espansione MAP

Contiene un contenitore di espansione MAP, un interruttore antimanomissione contenitore di espansione MAP, un set di bloccaggio contenitore MAP e una morsettiera AC MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Accessori

ICP-MAP0025 Piastra di montaggio incernierata MAP

Montata all'interno del contenitore centrale MAP o del contenitore di espansione MAP e contiene fino a sei moduli di sistema

Numero ordine **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Piastra di montaggio accessori

Piastra di montaggio accessori che può montare fino a due convertitori MAP da 12 V e una piastra fusibili SIV o un modulo AT 2000.

Numero ordine **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, piastra per adattatore

La piastra di montaggio accessori può montare un'unità ISP-PCBA-EMIL e un modulo relè IMS-RM oppure un trasformatore di tensione ICP-MAP0017. È inoltre idonea per tutti i moduli accessori a 3 fori standard.

Numero ordine **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 Contenitore espans. MAP, int. antimanom.

Montato nel contenitore di espansione MAP

Numero ordine **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Distributore, protetto da fusibili

Per fusibili monitorati dei dispositivi collegati a una centrale come MAP5000, fino a 5 fusibili

Numero ordine **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Morsettiera MAP

Morsettiera per collegare la tensione di alimentazione all'alimentatore MAP da 150 W.

Numero ordine **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 Kit di montaggio in rack contenitore MAP

Staffe e i fissaggi per la preparazione del contenitore di espansione MAP per il montaggio su rack. I fissaggi per il montaggio su rack **non** sono inclusi.

Numero ordine **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 Set di bloccaggio contenitore MAP

Blocco, due chiavi e due sigilli di garanzia per l'utilizzo sul contenitore centrale MAP, il contenitore alimentazione MAP o il contenitore di espansione MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen