

LBB4560/50 Cassa caricabatterie per 56x LBB4540

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Sono in grado di contenere 56 ricevitori tascabili
- ▶ Il dispositivo di alimentazione universale ne consente l'utilizzo in tutto il mondo
- ▶ Ricarica rapida: 1 ora e 45 minuti

Le unità di ricarica servono a caricare e contenere i ricevitori tascabili INT-RXxx.

Funzioni

Controlli ed indicatori

- Interruttore di accensione/spegnimento
- Indicazione dello stato di ricarica sui ricevitori tascabili

Interconnessione

- Ingresso di alimentazione con funzione loop-through; prese di alimentazione maschio e femmina tipo Euro
- 56 contatti di ricarica. Compatibile con i ricevitori tascabili INT-RXxx

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	DECL EC LBB4560_50

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Cassa caricabatterie LBB 4560/50
1	Cavo di alimentazione di rete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di rete	100-240 VAC, 50-60 Hz
Consumo energetico	300 W (56 ricevitori sotto carica)
Consumo energetico (in standby)	17 W (senza ricevitori nell'unità di ricarica)

Specifiche meccaniche

Montaggio	Viti e connettori per il montaggio a parete in dotazione
Dimensioni (A x L x P)	130 x 680 x 520 mm
Peso esclusi i ricevitori	11,2 Kg
Peso inclusi 56 ricevitori	18,0 Kg
Colore	Antracite e grigio

Informazioni per l'ordinazione

LBB4560/50 Cassa caricabatterie per 56x LBB4540
Cabinet di ricarica Integrus per ricevitori tascabili, per installazioni fisse.
Numero ordine **LBB4560/50**

Servizi

EWE-INTCHAR-IW 12mths wrty ext Integrus Charge Cas/Cab
Estensione della garanzia di 12 mesi
Numero ordine **EWE-INTCHAR-IW**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com