

LBB4560/50 Шкаф для подзарядки 56xLBB4540

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Вмещают до 56 карманных приемников
- ▶ Универсальная вилка питания позволяет использовать систему во всем мире
- ▶ Быстрая перезарядка в течение 1 часа 45 минут

Зарядные устройства используются для зарядки и хранения карманных приемников INT-RXxx.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания
- Индикация состояния зарядки в карманном приемнике

Подключение

- Сетевой вход с возможностью проходного подключения; пальчиковый и гнездовой евроразъем
- 56 зарядных контактов Совместимость с карманными приемниками INT-RXxx

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL EC LBB4560_50

Комплектация

Количество	Компонент
1	Корпуса зарядного устройства LBB 4560/50
1	Сетевой кабель

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение питания сети	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт (зарядка 56 приемников)
Энергопотребление (режим ожидания)	17 Вт (без приемников зарядном устройстве)

Механические характеристики

Монтаж	Винты и штекеры для монтажа на стену входят в комплект
Размеры (В x Ш x Г)	130 x 680 x 520 мм
Вес без приемников	11,2 кг
Вес, вкл. 56 приемников	18,0 кг
Цвет	Темно-серый

Информация для заказа

LBB4560/50 Шкаф для подзарядки 56xLBB4540
Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для стационарной установки.
Номер заказа **LBB4560/50**

Сервисы

EWE-INTCHAR-IW Продл.гарант.12 мес., INTEGRUS зар. кейс
Расширение гарантии 12 мес.
Номер заказа **EWE-INTCHAR-IW**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com