

LECTUS select E



Linia LECTUS select E zawiera dwa różne warianty czytników, jeden z klawiaturą i jeden bez klawiatury. Urządzenia są dostępne w kolorach czarnym i białym oraz czarnym ze srebrną obwódką.

Czytniki mogą być montowane podtynkowo lub natynkowo (z opcjonalną ramką montażową).

Aby móc wykryć nieautoryzowany demontaż, czytniki mają funkcję monitorowania sabotażu.

Czytniki mają RS485 interfejs, który wykorzystuje protokół OSDP v2. W tym trybie do jednego kontrolera AMC2-4R4CF można podłączyć maksymalnie osiem czytników. Adres czytników można ustawić za pomocą czterech przełączników DIP. Podczas pracy trzy wskaźniki LED oraz sygnał dźwiękowy zapewniają użytkownikowi wyraźną informację zwrotną.

Wszystkie czytniki są klasy IP54.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Zgodność

Czytniki współpracują z oprogramowaniem BIS (Building Integration System) i AMS (Access Management System) oraz domyślnie obsługują następujące technologie:

- MIFARE DESFire EV1
- MIFARE DESFire EV2
- MIFARE DESFire EV3
- MIFARE Classic



- ▶ Płaska konstrukcja o głębokości 1,4 cm
- ▶ Łatwy montaż za pomocą złącza na wcisk
- ▶ Nadzór antysabotażowy
- ▶ Trzy diody LED stanu

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	81 mm x 81 mm x 24 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	3.2 in x 3.2 in x 0.9 in
Kolor	Czarny; Srebrny Biały
Materiał	PVC
Typ montażu	Do montażu powierzchniowego; Do montażu na płasko
Masa (g)	79 g 81 g
Masa (lb)	0.17 lb 0.18 lb

Warunki otoczenia

Wykorzystanie	Do zastosowań wewnętrznych; Do zastosowań zewnętrznych
Temperatura pracy (°C)	-25 °C – 60 °C
Temperatura podczas pracy (°F)	-13 °F - 140 °F
Stopień ochrony IP	IP54

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (VDC)	8 VDC – 30 VDC
Pobór mocy (VA)	1.70 VA

Działanie

Wskaźnik dźwiękowy	Tak
Typ poświadczenia	Karty, breloki i tokeny PIN
Klawiatura numeryczna	Nie Tak
Wskaźnik optyczny	LED
Zgodność oprogramowania	Building Integration System; System zarządzania dostępem
Częstotliwość transmisji bezprzewodowej	13.56 MHz
Format odczytu	MIFARE DESFire EV1; MIFARE DESFire EV2; MIFARE DESFire EV3; MIFARE Classic; ISO 14443A (CSN/UID)*
Zakres odczytu (cm)	- MIFARE Classic: karta ok. 40 mm, brelok maks. 30 mm - MIFARE DESFire EV1: karta ok. 10 mm, brelok maks. 10 mm

Możliwości połączeń

Interfejsy czytników	RS485
----------------------	-------

Integracja systemu

Protokoły / standardy	OSDP v2
-----------------------	---------

* Nie jest on domyślnie włączony. Wymaga specjalnej konfiguracji z protokołem OSDP. Poproś uprzednio o więcej informacji.

Informacje do zamówień**ARD-ESELECT-BO Czytnik E, OSDP, czarny**

Czytnik OSDP do MIFARE EV1, EV2 i EV3, czarny, do montażu podtynkowego, klasa ochrony IP54, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Numer zamówienia **ARD-ESELECT-BO | F.01U.426.543**

ARD-ESELECT-BOK Czytnik E, OSDP, klawiatura, czarny

Czytnik OSDP z klawiaturą do MIFARE EV1, EV2 i EV3, czarny, do montażu podtynkowego, klasa ochrony IP54, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Numer zamówienia **ARD-ESELECT-BOK | F.01U.426.544**

ARD-ESELECT-WO Czytnik E, OSDP, biały

Czytnik OSDP do MIFARE EV1, EV2 i EV3, biały, do montażu podtynkowego, klasa ochrony IP54, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Numer zamówienia **ARD-ESELECT-WO | F.01U.426.545**

ARD-ESELECT-WOK Czytnik E, OSDP, klawiatura, biały

Czytnik OSDP z klawiaturą do MIFARE EV1, EV2 i EV3, biały, do montażu podtynkowego, klasa ochrony IP54, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Numer zamówienia **ARD-ESELECT-WOK | F.01U.426.546**

Akcesoria**ARA-ESELECT-WWA Skrzynka do montażu ściennego, biała**

Skrzynka do montażu ściennego czytników z serii LECTUS select E, biała, pasuje do wszystkich czytników LECTUS select E z białym frontem.

Numer zamówienia **ARA-ESELECT-WWA | F.01U.427.708**

ARA-ESELECT-GWA Skrzynka do montażu ściennego, szara

Skrzynka do montażu ściennego czytników z serii LECTUS select E, szara, pasuje do wszystkich czytników LECTUS select E z czarnym frontem.

Numer zamówienia **ARA-ESELECT-GWA | F.01U.428.680**

ARA-OSDP-RES Karta konfiguracyjna do resetowania

Karta konfiguracyjna do przywracania ustawień fabrycznych w czytnikach LECTUS select E.

Numer zamówienia **ARA-OSDP-RES | F.01U.426.905**



<https://www.boschsecurity.com>