

PLM-WCP PLENA matrix 壁面コントロールパネル

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 静電容量方式タッチ
- ▶ 音源の選択
- ▶ 音量コントロール
- ▶ PLM-8M8 からの電源供給
- ▶ ループスルーで、他の壁面コントロールパネルまたはコールステーションと接続

PLM-WCP PLENA matrix 壁面コントロールパネルは、PLM-8M8 PLENA matrix 8 チャンネル DSP マトリックスミキサーのアクセサリです。この壁面コントロールパネルのデザインは他のアクセサリと同様にスタイリッシュですが、洗練されたスマートなデザインであるというだけでなく、高機能で使いやすい製品でもあります。設置はとても簡単です。電源は PLM-8M8 から標準の CAT 5 を介して供給され、ユニットは RS485 を通して通信します。つまり、複数の PLM-WCP と PLM-8CS 8 ゾーンコールステーションをデジチェーン接続することができるため、ケーブル通線量を減らし、設置時間を短縮できます。

機能

コントロールおよびインジケータ
ユニットのコントロールは、すべて静電容量タッチ式になっています。また、LED ライトの色は白で、ユニットの外観に清潔感を与えています。
選択ボタンでは、4 つの選択肢を単純に切り替えることができます。また設置の際に、ユニット背面のディップスイッチを設定して、選択エリアを A) 4 本のマイク/ライン入力 (ゾーン内でそれぞれを個別にミックス可能)、または B) 3 つのミュージック音源 (切り替え、またはオフにすることが可能) のいずれかにすることができます。

ラベリング
ユニットのラベリングも簡単に行うことができます。PC GUI ソフトウェアを使用してラベルを印刷するだけで、ユニットのラベリングを行うことができます。黒い背景に白いテキストを印刷することもできるので、ユニットのスタイリッシュな外観は維持されます。

認可情報

安全について	EN 60065 に準拠
EMC エミッション	EN 55103-1 に準拠
EMC イミュニティ	EN 55103-2 に準拠
地域	認証
ヨーロッパ	CE

インストール/構成に関する情報

ループスルー
PLM-WCP と PLM-8CS 8 ゾーンコールステーションの両方を直列で接続することができるため (デジチェーン)、機器の接続に必要なケーブル量を減らすことができま

す。これらのユニットの電源は、PLM-8M8 8チャンネル DSP マトリックスミキサーから同じ CAT 5 ケーブルを介して供給されます。

設置用ブラケット

このユニットは、表面設置を目的として設計されており、壁に固定するためのブラケットとブラケットに嵌るユニットクリップが付いています。なるべく簡単に設置できるように、ユニットには 3 つのケーブル入線方法があります。

標準装備部品

数量	コンポーネント
1	PLM-WCP 壁面コントロールパネル
1	設置用ブラケット
1	安全についてのドキュメント

技術仕様

電気的仕様

電源 (PLM-8M8 に付属)	
電圧範囲	DC 30~50 V
消費電力	0.5 W
コネクタ	× 2
RS485 ループスルー	RJ45

機械的仕様

ベース寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	130 x 100 x 30 mm 5.1 x 3.9 x 1.2 インチ
取り付け	壁面取り付けブラケット
色	トラフィックブラック (RAL 9017) シルバー (RAL 9006)
重量	約 0.13 kg 約 0.29 lb

環境

動作温度	-25 °C ~ +45 °C
保管温度	-40 °C ~ +70 °C
相対湿度	95 %未満

オーダー情報

PLM-WCP PLENA matrix 壁面コントロールパネル

8 ゾーン

オーダー番号 **PLM-WCP**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422