

# 广播系统监听面板

cn.boschsecurity.com



- ▶ 监听功率放大器通道的输出（扬声器分区）
- ▶ 一台设备最多支持监听12个分区

广播系统监听面板用于监听功率放大器输出通道或者扬声器分区。一台设备最多支持监听12个分区。

## 基本功能

广播系统监听面板用于监听扬声器分区的音频信号，扬声器分区由功率放大器通道输出的100/70V扬声器线路组成。调节前面板的选择旋钮可监听任一分区，对应分区的音频信号会由内置扬声器播放，并在VU计上显示。扬声器的音量大小也可以调节。广播系统监听面板的内置扬声器可以通过电压控制（5V）或者悬空控制引脚来实现静音输出，例如，在应急广播状态下，为了避免声音串扰进入话筒就需要静音。

## 安装/配置注意事项

PRS-LP-CN 可以使用四个橡胶脚垫配置成桌面设备，也可以使用两个机柜安装支架配置成19”机柜安装设备。

## 控制与信号指示

- VU计用于指示所选监听分区的音频信号强度
- 分区选择旋钮
- 扬声器音量调节旋钮

## 连接

- 功率放大器通道的70V/100V输入
- 内置扬声器静音的控制输入
- 用于实现静音的外部控制输入

## 组件清单

数量	组件
1	PRS-LP-CN广播系统监听面板
1	连接器（套）
1	机柜安装支架（套）
1	操作手册

## 技术规格

### 电气指标

互联接口	12x
• 连接器	可拆式螺栓端子
控制输入（5VDC）	1x
插入（输入/输出）	1x

### 机械指标

尺寸 (高x宽 x 深)	88 x 432 x 202 毫米
毛重	3.4 千克
净重	2.8 千克
安装	机柜安装, 使用安装套件 (内含)

### 环境要求

操作温度	-5 °C 至 +55 °C
储存与运输温度	-20 °C 至 +70 °C
相对湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

### 订购信息

**PRS-LP-CN 广播系统监听面板**  
12分区广播系统监听面板  
订购编号PRS-LP-CN

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话:+852 2635 2815  
传真:+852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn