

SKA-100L Contact à pêne, porte extérieure



Les contacts à pêne sont utilisés pour surveiller le verrouillage des portes.

Remarques sur l'installation/la configuration

- L'installation s'effectue dans le cadre de la porte, le contact à pêne étant activé par le verrou de la porte. Seul le deuxième tour de clé dans la serrure active le contact. Pour effectuer les réglages nécessaires, réglez l'actionneur du contact à pêne.
- Lors de l'installation sur les portes de protection incendie, assurez-vous qu'aucune modification mécanique, à l'exception des trous de fixation, n'est effectuée sur les cadres de porte.

Composants

Quantité	Composant
1	Contact à pêne pour portes extérieures (IP67), avec câble

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée nominale (V)	30 V
Courant d'entrée (A)	2 A

Mécanique

Type d'installation	Intégré
Matériau	Inoxydable Acier
Couleur	Gris

- ▶ Contact à pêne à technologie conventionnelle
- ▶ VdS classe C

Dimensions (H x L x P) (mm) Sans levier de manœuvre	9 mm x 26 mm x 18 mm
Dimensions (H x L x P) (mm) Avec levier de manœuvre	10 mm x 68.50 mm x 18 mm
Diamètre des fils (mm)	3.20 mm
Longueur de câble (m)	4 m

Caractéristiques environnementales

Catégorie environnementale (VdS 2110)	III
Indice IP	IP67
Température de fonctionnement (°C)	-40 °C – 85 °C

Informations de commande

SKA-100L Contact à pêne, porte extérieure

Pour surveiller la fermeture des portes extérieures.
Numéro de commande **SKA-100L | F.01U.391.656**

Accessoires

SK-100L-LP Contact à pêne, plaque accessoire, 10pcs

Plaque d'actionnement plus large pour contact à pêne
Numéro de commande **SK-100L-LP | F.01U.418.729**