

Skříně pro montáž na stěnu

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- Povrchová montáž, montáž se zapuštěním nebo instalace do 482,6mm (19") racků
- Modulární systém

Skříně pro montáž na stěnu jsou k dispozici v různých provedeních pro všechny možné aplikace. Lze je instalovat jako varianty připevněné na povrchu nebo se zapuštěním, s proměnnou hloubkou instalace až po úplné zapuštění do stěny, a také do 482,6mm (19") racků. Modulární systém usnadňuje rozšíření zařízení.

Funkce

Provedení a kombinace skříní

Jako základní jednotky jsou k dispozici dvě skříně pro montáž na stěnu:

- HCP 0006 A (pro 6 modulů) nebo
- HBC 0010 A (pro 10 modulů)

Do těchto skříní lze umístit MPC řídicí jednotku ústředny s klávesnicí jako centrální prvek ústředny. K rozšíření základních skříní HCP 0006 A a HBC 0010 A tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům, mohou být použita následující zařízení:

- Přídavná modulární skříň HBE 0012 A pro dalších 12 modulů, 2 akumulátory 12 V/28 Ah
- Skříně pro napájecí zdroje PSS 0002 A a PSB 0004 A, určené pro přídavné napájecí zdroje a akumulátory 12 V/28 Ah
- DIB 0000 A Rozvodná skříň pro instalaci do rámu.

Omezení pro zařízení

Možnosti instalace a maximální počty:

- Moduly

- Sběrnice ústředny (malá: PRS 0002 A, velká: PRD 0004 A)

Typ skříně	Moduly	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Možnosti instalace a maximální počty:

- MPC Řídicí jednotka ústředny s klávesnicí
- Napájecí zdroje UPS
- Akumulátory

Typ skříně	MPC	Napájecí zdroje	Akumulátory
HCP 0006 A	1	1	2 × 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 × 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 × 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 × 28 Ah

PSB 0004 A	-	1	4 × 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Rozvodná skříň pro instalaci do rámu DIB 0000 A je vybavena rozvodnou sběrnici a používá se pro instalaci svorkovnic.

Možnosti instalace

K dispozici jsou různé možnosti instalace:

- Povrchová montáž
- Zápusťná montáž s proměnlivými hloubkami instalace (až po úplné zapuštění do stěny)
- Instalace do 482,6mm (19") racků.

Při povrchové montáži se skříně připevňují přímo na stěnu. Pro všechny ostatní možnosti instalace jsou potřebné speciální montážní sady.

Skříně jsou opatřené předtvarovanými kabelovými průchodkami.

Do skříně pro montáž na stěnu lze doplnit pouze akumulátory 12 V/28 Ah.

Instalace do 482,6mm (19") racků

Pro všechny skříně pro montáž na stěnu je potřebná instalační sada FRK 0019 A.

Přední dvířka

Skříně je také možné vybavit průhlednými předními dvířky. Přední dvířka jsou vyrobena z narázuvzdorného plastu a jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž obě jsou vybaveny zámkem na levé nebo pravé straně.

Typ skříně	Přední dvířka, zámek na pravé straně	Přední dvířka, zámek na levé straně
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Poznámky k instalaci a konfiguraci

- Všechny skříně obsahují předtvarované kabelové průchodky se třemi nejobvyklejšími průměry (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Při vytváření předtvarovaných otvorů pro vedení kabelů je třeba postupovat opatrně.
- Montáž a obsluha požární desky musí být prováděny v čistém a suchém prostředí.

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	Ocelový plech, lakovaný
Barva krytu	Břidlicová šedá, RAL 7015 Přední část: antracitová šedá, RAL 7016
Rozměry	
• HCP 0006 A	Přibližně 638 × 440 × 149 mm

• HBC 0010 A a HBE 0012 A	Přibližně 840 × 440 × 149 mm
• PSB 0004 A	Přibližně 502 × 440 × 149 mm
• PSS 0002 A a DIB 0000 A	Přibližně 267 × 440 × 149 mm
Hmotnost	
• HCP 0006 A	Přibližně 12,5 kg
• HBC 0010 A a HBE 0012 A	Přibližně 17 kg
• PSB 0004 A	Přibližně 11,4 kg
• PSS 0002 A a DIB 0000 A	Přibližně 6,4 kg

Objednací informace

HCP 0006 A Skříň, 6 modulů, nástěnná

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Skříň, 10 modulů, nástěnná

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Rozšiřovací skříň, nástěnná

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Napájecí skříň, malá, stěna

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Skříň napájecího zdroje, velká, nástěnná

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Rozvodná skříň

pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Objednací číslo **DIB 0000 A**

Příslušenství

FRK 0019 A Instalační sada pro 19" racky, nástěnná

Pro skříně pro montáž na stěnu

Objednací číslo **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Dveře, zámek na pravé straně, do rámu

Zámek na pravé straně

Objednací číslo **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Dveře, zámek na levé straně, do rámu

Zámek na levé straně

Objednací číslo **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Pravý zámek dveří, montáž na stěnu

Zámek na pravé straně

Objednací číslo **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Levý zámek dveří, montáž na stěnu

Zámek na levé straně

Objednací číslo **FDT 0002 A**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com