

AD 100 GLT Verdachtsauslöser

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Auslösetaster in Gleichstromlinientechnik
- ▶ Zur Anschaltung z.B. an eine Überfallkamera
- ▶ Kabelmontage auf- oder unter Putz möglich

Der AD 100 GLT Verdachtsauslöser ist für die unauffällige manuelle Verdachtsauslösung (z.B. für eine Überfallkamera) an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen wie z.B. in Banken, Juweliergeschäften, Gewerbebetrieben oder Privathäusern vorgesehen.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) ND 100 GLT

Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
AD 100 GLT	1	Verdachtsauslöser incl. Klebe-Plombe

Technische Daten

Alarmkontakt (Wechselkontakt)	30 V _V / 300 mA
Umgebungstemperatur	0° C bis 50° C
Raumklimata	DIN 40 040 R14
Schutzart	IP 40
Umweltklasse	2
Gehäuse	
• Gehäusematerial	ABS
• Farbe Gehäuse	RAL 9002
• Farbe Abdeckung	Grau
Gewicht	ca. 0,07 kg
Abmessungen (D x H)	81 x 31 mm

Bestellinformationen

AD 100 GLT Verdachtsauslöser

zur unauffällig manuellen Verdachtsauslösung (z.B. Überfallkamera) an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.117.560 4.998.117.560	4450	5181

Zubehör/Erweiterungen

Kappe mit Deckel

zum zusätzlichen Auslöseschutz um eine Fehlauslösung zu vermeiden

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
3.902.115.343	4415	1123

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
Video: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de