

BE 300 LSN Unidad de funcionamiento remoto

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



El teclado BE 300 LSN funciona como un panel de control/indicador remoto para el NZ 300 LSN. El modelo BE 300 LSN está incorporado en un lazo LSN o ramal LSN.

Se pueden conectar hasta ocho unidades BE 300 LSN. El panel indicador/de control consta de: zumbador para señalar alarmas, indicadores generales (LED) para alarmas, fallos y funcionamiento. Pantalla nítida de texto con 2 líneas de 16 caracteres alfanuméricos (iluminada en caso de diálogo) para mostrar todos los informes y la información actual. Funcionamiento del teclado.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación	
Alemania	VdS	G 100070, C
Europa	CE	BE 300 LSN

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento

• Pieza LSN	De +15 V a +31 V
• Centro de control	De +9,6 V a +30 V

Consumo de corriente

• Pieza LSN	2,9 mA
• Centro de control	20 mA en espera/50 mA con iluminación

Vigilancia contra sabotaje

Contacto de sabotaje

Condiciones ambientales

• Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +45 °C
• Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C
• Categoría de protección de la carcasa	IP 40

Carcasa

• Material	ABS
• Color	RAL 9010
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	112 x 162 x 29 mm
Peso	0,25 kg

Información sobre pedidos

BE 300 LSN Unidad de funcionamiento remoto

Para visualizar y ejecutar funciones y estados de funcionamiento del dispositivo NZ 300 LSN
Número de pedido **4998031457**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com