

# Дискуссионные устройства CCS 1000 D

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Дискуссионные устройства подключены в последовательно-приоритетной конфигурации к Блок управления Цифровая дискуссионная система CCS 1000. Благодаря функции «plug-and-play» их можно удобно подключить к системе или отключить по необходимости. Не требуется отключать питание или выполнять перезагрузку системы, благодаря чему сокращается время на установку и изменение конфигурации.

Встроенный микрофон позволяет выступать перед другими участниками, встроенный громкоговоритель или (дополнительно) наушники позволяют следить за ходом заседания.

## Функции

### Индикатор «Possible-To-Speak»

Если над кнопкой микрофона загорается белый индикатор «Possible-To-Speak», значит микрофон может быть активирован.

### Индикатор «Request-To-Speak»

Если над кнопкой микрофона и на его головке загорается зеленый индикатор «Request-To-Speak», значит запрос на выступление принят, и участник помещен в список ожидания. Индикаторы мигают зеленым светом, если запрос на выступление является первым в списке ожидания.

- ▶ Уникальный, патентуемый индикатор «Possible-To-Speak»
- ▶ Функция «plug-and-play» для быстрого и простого подключения и изменения конфигурации
- ▶ Компактный, привлекательный и эргономичный дизайн
- ▶ Каждое устройство можно настроить как для председателя, так и для участника конференции
- ▶ Устойчивость к помехам от мобильных телефонов

### Микрофон с короткой или длинной гибкой ножкой

Стационарный микрофон на гибкой ножке можно отрегулировать в соответствии с личными предпочтениями. Для обеспечения максимального уровня комфорта мы предлагаем короткие ножки длиной 310 мм и длинные — 480 мм.

### Встроенный громкоговоритель с регулятором громкости

Уровень громкости всех Дискуссионные устройства управляется с помощью Блок управления для обеспечения оптимальной разборчивости речи.

### Ощущение встречи лицом к лицу

Ощущение встречи лицом к лицу достигается благодаря одновременно включенным громкоговорителям и микрофонам.

### Гнездо наушников

С помощью встроенного 3,5-миллиметрового стереоразъема для наушников обеспечивается хорошая слышимость даже при сильном фоновом шуме.

### Встроенный регулятор громкости наушников

Уровень громкости наушников регулируется при помощи дискового переключателя сбоку Дискуссионное устройство. Для предотвращения акустической обратной связи из наушников в

микрофон можно задать параметр в веб-браузер, чтобы громкость в наушниках автоматически понижалась при включении микрофона.

#### Устойчивость к помехам от мобильных телефонов

Устойчивость к помехам от мобильных телефонов обеспечивает высокое качество звука во время переговоров.

#### Каждое устройство можно настроить как для председателя, так и для участника конференции

Дискуссионное устройство можно быстро настроить как устройство председатель, благодаря которому пользователь получает права председатель на совещании. Не требуется перезапускать систему. Во время переговоров председатель может нажать и удерживать кнопку приоритета, чтобы прервать выступление всех участник. Выступление председатель также предваряет сигнал привлечения внимания.

#### Элементы управления и индикаторы

- Кнопка микрофона
- Индикаторы загораются различными цветами, чтобы показать следующие статусы: микрофон включен, заявка на выступление и возможность говорить.
- Светлый ободок в головке микрофона
- Дисковый переключатель сбоку для регулировки уровня громкости наушников
- Скрытая кнопка инициализации у основания устройства для переназначения сетевого адреса
- Скрытый ползунковый переключатель у основания Дискуссионное устройство для настройки Дискуссионное устройство как устройства участник Дискуссионное устройство или председатель Дискуссионное устройство'
- Только в конфигурации председателя — отдельная кнопка микрофона и кнопка приоритета

#### Подключения

- 1 6-контактное круглое гнездо с углублением для зажима для проходного подключения Дискуссионные устройства
- 1 3,5-миллиметровый стереоразъем для наушников сбоку устройства
- 1 кабель 2 м с 6-контактным круглым штырьковым разъемом с кабельным зажимом

#### Сертификаты и согласования

EU	CE, WEEE
US	FCC
CA	ICES-003
KR	KCC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	China RoHS
SA	SASO

#### Замечания по установке/конфигурации

Все Дискуссионные устройства поставляются с кнопкой микрофона участник, которую можно легко заменить на набор кнопок председатель. Два набора кнопок председатель и специальный инструмент для снятия кнопок поставляются с каждым Блок управления Цифровая дискуссионная система CCS 1000. Для завершения конфигурации необходимо переключить скрытый ползунковый переключатель Дискуссионное устройство у основания Дискуссионное устройство из позиции участник в позицию председатель'.

#### Техническое описание

##### Электрические характеристики

Частотная характеристика	от 200 Гц до 12.5 кГц
Сопротивление нагрузки на наушниках	> 32 Ом < 1 кОм
Номинальная выходная мощность громкоговорителя	72 дБ УЗД

##### Механические характеристики

Размеры без микрофона (В x Ш x Г)	64 x 203 x 146 мм
Высота с микрофоном в горизонтальном положении	130 мм
Длина микрофона от поверхности крепления	CCSD-DS: 310 мм CCSD-DL: 480 мм
Масса	Около 1 кг
Монтаж	Настольный (съёмный или стационарный)
Материал (верхняя часть)	Пластик ABS+PC
Материал (основание)	Металл ZnAl4
Цвет поверхности	Черный транспортный (RAL 9017) матовый
Цвет основания	Жемчужный светло-серый (RAL 9022) матовый

##### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от +0 °C до +35 °C
Температура хранения	От -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	15–90 %
Атмосферное давление	600–1100 гПа

### Информация для заказа

#### **Дискуссионное устройство CCS 1000 D, низкое**

Дискуссионное устройство для цифровой дискуссионной системы CCS 1000 со стационарным микрофоном на короткой ножке. Может быть настроено в качестве устройства участника или председателя.

номер для заказа **CCSD-DS**

---

#### **Дискуссионное устройство CCS 1000 D, высокое**

Дискуссионное устройство для цифровой дискуссионной системы CCS 1000 со стационарным микрофоном на длинной ножке. Может быть настроено в качестве устройства участника или председателя.

номер для заказа **CCSD-DL**

---

#### **Представлен (кем/чем):**

##### **Russia:**

Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru