

D122L Faisceau de batterie couplée, 35", 12V

www.boschsecurity.com



- ▶ Utilisé pour les batteries en parallèle dans un coffret distinct
- ▶ Connecteurs glissière
- ▶ Protection disjoncteur intégré

Utilisez le faisceau de batterie couplée D122L avec câbles longs si les batteries figurent dans un coffret distinct de la centrale. Il protège l'installateur et la batterie lors de la connexion de deux batteries, en parallèle, sur des centrales compatibles. Le faisceau de câbles D122L élimine les risques lors de la connexion en parallèle des batteries en utilisant un disjoncteur thermique pour contrôler le circuit. Il coupe le circuit électrique de la seconde batterie lorsque la charge thermique est dépassée.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/ labels de qualité	
États-Unis	UL	Suitable for use with Bosch's B Series and G Series UL Listed products/accessories
	CSFM	California State Fire Marshal

Composants

Quantité	Composant
1	Faisceau de batterie
1	Matériel annexe – 4 contre-écrous, 4 vis, 4 contacts de batterie
1	Manuel d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Longueur du câble	1168 mm
Section des câbles	18 AWG (ISO 0,75 mm ²)

Informations de commande

D122L Faisceau de batterie couplée, 35", 12V

Faisceau avec disjoncteur et fils de 89 cm. Connecte deux batteries (en parallèle) à une centrale d'alarme compatible dans un coffret distinct.
Numéro de commande **D122L**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com