

## DCNM-CB02-I Cabo de instalação do sistema, 2m DICENTIS



Os Cabeamentos do Sistema DICENTIS apresentam, em ambas as extremidades, conectores do tipo RJ45 com pinos de alimentação adicionais. Os cabos de instalação são usados para conectar um dispositivo DICENTIS ao interruptor de alimentação de áudio ou a um interruptor de alimentação. Isso fornece comunicação de rede e transporte de energia no mesmo cabo. Os cabeamentos são usados quando conexões de cabo em loop e redundantes são necessárias. Os cabeamentos têm um revestimento sem halogênio e com baixa produção de fumaça, em conformidade com as normas de segurança e ambientais. Os cabos apresentam um núcleo sólido, o que fornece um melhor desempenho para cabos de mais de 5 metros de comprimento.

### Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Global	DOC	ISO 22259:2019
Grã-Bretanha	UKCA	DCNM-CB02-I
Europa	CE	DCNM-CB02-I
	CE	2011/65/EU + 2017/2102   EN IEC 63000:2018

#### Representado por:

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com

- ▶ Revestimento sem halogênio e com baixa produção de fumaça, em conformidade com as normas de segurança e ambientais
- ▶ Comprimentos diferentes disponíveis
- ▶ Pré-fabricados para reduzir o tempo de instalação

### Peças incluídas

Quantidade de	Componente
1	Cabeamento do sistema DCNM-CB02-I DICENTIS, 2 m

### Especificações técnicas

Diâmetro do fio (mm)	6.40 mm
Material	TPE/85A (LSZH-FT2) Revestimento e isolamento do condutor FR-PE
Código de cor	RAL 9017 Preto tráfego
Raio de curvatura (mm)	35 mm

### Informações sobre pedidos

**DCNM-CB02-I Cabo de instalação do sistema, 2m**  
2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.  
Número do pedido **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**