

DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5x pacchi batteria DICENTIS



Caricabatterie è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 5 batterie (DCNM-WLIION). Lo stato di ricarica di ciascuna Batteria viene visualizzato mediante i LED indicatori della capacità di ricarica. Quando sono completamente cariche, le batterie possono essere lasciate all'interno del Caricabatterie. Ciò non ha alcun effetto sul livello di carica e sulla durata delle batterie. Il Caricabatterie è stato concepito per il montaggio a muro.

Le prese loop-through dell'alimentazione di rete consentono di collegare diversi caricabatterie in serie, che utilizzano la stessa uscita dell'alimentazione di rete:

- È possibile collegare in serie fino a 2 caricabatterie in Paesi con 100-127 Vca, 50-60 Hertz a 10 A.
- È possibile collegare in serie fino a 3 caricabatterie in Paesi con 220-240 Vca, 50-60 Hertz a 10 A.

Funzioni

Controlli e indicatori

- Cinque indicatori LED di ricarica della Batteria individuali.
- Indicatore LED di alimentazione di rete on/off.

Interconnessioni

- Presa dell'alimentazione di rete.
- Presa dell'alimentazione di rete loop-through.
- Connettore del caricabatterie.

- ▶ Ricarica simultanea di fino a 5 batterie
- ▶ Indicatori di ricarica della Batteria individuali
- ▶ Ricarica batterie esaurite in meno di 3 ore
- ▶ Alimentazione con range automatico, 100-240 Vca
- ▶ Connettori all'alimentazione di rete loop-through

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5 batterie
1	Cavo di alimentazione per Unione Europea
1	Cavo di alimentazione per Stati Uniti

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Frequenza di alimentazione	50 Hz; 60 Hz
Consumo energetico (W)	300 W

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Peso (g) (senza batterie)	1,800 g
Peso (lb) (senza batterie)	3.97 lb

Colore (RAL)	RAL 9017 Nero traffico
--------------	------------------------

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-4 °F – 158 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 95%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5x pacchi batteria

Caricabatterie per la ricarica di un massimo di 5 batterie (DCNM-WLIION). Colore nero: RAL 9017.

Numero ordine **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**

F.01U.400.589 F.01U.429.667

Servizi

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>