



ACA-ATR13 - RFID Schlüsselanhänger



- ▶ **Störungssicher**
- ▶ **Farbe: schwarz**
- ▶ **Befestigungsöse**

Der ACA-ATR13 Proximity Schlüsselanhänger kann für Wiegand IF Leser des Typs W3 verwendet werden. Der Schlüsselanhänger besitzt eine integrierte Antenne sowie einen RFID Schaltkreis für eine unbegrenzte Anzahl berührungsloser Lesevorgänge.

Der ringgroße Schlüsselanhänger verfügt über die Schutzartklasse IP68 und ist aufgrund der versiegelten Elektronik wasserdicht.

Zertifikate und Zulassungen

ISO/IEC 10536

Technische Daten

Typ	Berührungslos, passiv
Material	PVC / PET
Chiptyp	EM4102
ISO Standard	ISO/IEC 10536
Übertragungsfrequenz	125 kHz
Arbeits- und Lagertemperatur	-20 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis zu 90% (ohne Kondensation)
Schutzart	IP68
Oberfläche	Matt

Antenne	Kupferspule
Abmessungen	54,5 mm x 35 mm x 7,3 mm
Gewicht	9,6 g

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
ACA-ATR13 - RFID Schlüsselanhänger		
125 kHz Proximity Schlüsselanhänger für Wiegand Leser - Typ W3. Verpackungseinheit 25 Stück /EA		

6024	9409	F.01U.075.419
-------------	-------------	----------------------

Zubehör/Erweiterungen

ARD-AYK12 - RFID Proximity-Leser		
Zutrittskontroll-Leser mit 26-bit Wiegand Schnittstelle für 125 kHz Kartentechnologie.		

6024	9408	F.01U.075.408
-------------	-------------	----------------------

ARD-AYJ12 - RFID Proximity-Leser		
Schmaler Zutrittskontroll-Leser für Zwischenwandmontage mit 26-bit Wiegand Schnittstelle für 125 kHz Kartentechnologie.		

6024	9418	F.01U.075.388
-------------	-------------	----------------------

ARD-AYH12 - RFID Proximity-Leser		
Zutrittskontroll-Leser mit 26-bit Wiegand Schnittstelle für 125 kHz Kartentechnologie.		

6024	9419	F.01U.075.389
-------------	-------------	----------------------

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

ARD-AYQ12 - RFID Proximity-Leser

Flacher metallischer vandalismusgeschützter Leser mit 26-bit Wiegand Schnittstelle für 125 kHz Kartentechnologie.

6024	9420	F.01U.075.390
-------------	-------------	----------------------

ARD-AYCE65B - RFID Proximity-Leser

Flacher metallischer vandalismusgeschützter Leser mit piezoelektrischer Tastatur und 26-bit Wiegand Schnittstelle für 125 kHz Kartentechnologie.

6024	9401	F.01U.075.391
-------------	-------------	----------------------

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by