

# DCN-DISVCS Unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Microphone enfichable
- ▶ Cinq boutons de vote
- ▶ Sélecteur de canal indiquant le numéro et le nom abrégé du canal

L'unité de discussion avec dispositif de vote et sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole, d'écouter l'intervenant et de voter. Un connecteur est fourni pour brancher les microphones (DCN-MICS et DCN-MICL, à commander séparément). L'unité est dotée de cinq boutons de vote, adaptés à tous les types de vote. Les anneaux lumineux jaunes qui entourent les boutons de vote servent à inviter les utilisateurs à enregistrer leur présence, à voter et à confirmer leur vote. Le voyant lumineux jaune de l'unité s'allume lorsqu'un délégué est présent. L'unité est dotée d'un sélecteur de canal intégré, idéal dans les cas de conférences multilingues pour lesquelles une interprétation simultanée est disponible. Le sélecteur de canal intègre deux touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et l'abréviation de chaque langue, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise.

## Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.
- Une large gamme d'anneaux (DCN-DISR, à commander séparément) disponible de manière à harmoniser l'unité avec tous les types d'intérieur.
- L'unité peut être utilisée comme unité de délégué, comme unité de président (boutons d'unité de président DCN-DISBCM, à commander séparément) ou comme unité de délégué simple avec un bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)
- L'unité est disponible avec une base claire ou foncée

## Commandes et voyants

- Cinq boutons de vote entourés d'anneaux lumineux
- Voyant d'activité de l'unité/de présence du délégué

- Afficheur alphanumérique pour la sélection du canal de langue, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal
- Bouton du microphone avec anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP ».
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Le casque est équipé de boutons de réglage du volume
- Interrupteur de désinitialisation encastré

#### Connexions

- Prise pour microphone enfichable
- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle

#### Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

#### Spécifications techniques

##### Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

##### Caractéristiques mécaniques

Montage	Sur un bureau (montage portatif ou fixe) et encastré
Dimensions (H x l x P)	<b>(sans microphone)</b>
Sur table	61 x 190 x 116 mm
Encastré	6 x 190 x 120 mm
Poids	800 g
Couleur de la partie supérieure	Argent (RAL 9022)
Couleur de la base	
DCN-DISVCS-L	Gris clair (RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	Anthracite (PH 10736)

#### Informations de commande

##### DCN-DISVCS-L Unité de discussion avec sélecteur de canal à base claire

Poste de discussion DCN Next Generation avec fonction de vote, sélecteur de canal, microphone enfichable, embase claire. Le microphone et les anneaux sont à commander séparément.  
Numéro de commande **DCN-DISVCS-L**

##### DCN-DISVCS-D Unité de discussion avec sélecteur de canal à base foncée

Poste de discussion DCN Next Generation avec fonction de vote, sélecteur de canal, microphone enfichable, embase foncée. Le microphone et les anneaux sont à commander séparément.  
Numéro de commande **DCN-DISVCS-D**

#### Accessoires

##### DCN-MICS Microphone enfichable à col court

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, argent.  
Numéro de commande **DCN-MICS**

##### DCN-MICL Microphone enfichable à col long

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, argent.  
Numéro de commande **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR Anneau en argent ultra brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, ultra-brillant, argent (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISR-SR Anneau en argent (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, argent (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISR-D Anneau foncé (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, foncé (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH Anneau en métal ultra brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, métal, ultra-brillant (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS Anneau en métal semi-brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, métal, semi-brillant (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISRMS**

##### DCN-DISBCM Boutons pour unité de président (10 pièces)

Boutons pour le mode président du poste de discussion DCN Next Generation (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Boutons pour unité de discussion double  
(10 pièces)**

Boutons du poste de discussion DCN Next Generation  
pour une utilisation avec deux délégués (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISBDD**

---

**DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)**

Attaches de câble pour DCN Next Generation  
(25 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISCLM**

---

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us