

Poste délégué DCN-DV-xx avec dispositif de vote

www.boschsecurity.fr



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Cinq boutons de vote
- ▶ Haut-parleur intégré et microphone enfichable
- ▶ Utilisable comme unité de délégué ou unité de président

Le poste délégué avec dispositif de vote permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole, d'écouter l'intervenant et de voter. Une prise est fournie pour brancher les microphones enfichables (DCN-MICS et DCN-MICL, à commander séparément). Le poste est doté de cinq boutons de vote, adaptés à tous les types de vote. Les anneaux lumineux jaunes qui entourent les boutons de vote servent à inviter les utilisateurs à enregistrer leur présence, à voter et à confirmer leur vote. Le voyant LED jaune de l'unité s'allume lorsqu'un délégué est présent

Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- L'unité prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important.
- Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

- Le poste peut être utilisé comme poste de délégué, comme poste de président (boutons de poste de président DCN-DISBCM, à commander séparément) ou comme poste de délégué avec bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à l'appel huissier.
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)
- Le poste est disponible avec une base foncée

Commandes et voyants

- Cinq boutons de vote entourés d'anneaux
- Voyant d'activité de l'unité/de présence du délégué
- Bouton de microphone avec LED rouge, verte ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP »
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Boutons de réglage du volume du casque
- Commutateur « De-init » encastré

Interconnexions

- Prise pour microphone enfichable

- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à six pôles pour les connexions en boucle

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kiloohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Pose sur bureau (portable ou fixe)
Dimensions (H x l x P)	(sans microphone)
Sur table	60 x 210 x 140 mm
Poids	1,15 kg
Couleur de la partie supérieure	Noir (RAL 9017)
Couleur de la partie arrière	Argent (RAL 9006)

Informations de commande

Poste délégué DCN-DV-CN avec dispositif de vote (CN)

Poste délégué DCN Next Generation avec fonction de vote, microphone enfichable, foncé. Version chinoise. Microphone à commander séparément.
Numéro de commande **DCN-DV-CN**

Poste délégué DCN-DV avec dispositif de vote

Poste délégué DCN Next Generation avec fonction de vote, sélecteur, microphone enfichable, foncé. Microphone à commander séparément.
Numéro de commande **DCN-DV**

Accessoires

DCN-MICS Microphone enfichable à col court

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, argent.
Numéro de commande **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Microphone enfichable court, coloris foncé

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, foncé.
Numéro de commande **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Microphone enfichable à col long

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, argent.
Numéro de commande **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Microphone enfichable long, coloris foncé

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, foncé.
Numéro de commande **DCN-MICL-D**

Boutons pour unité de président DCN-DBCM (10 pièces)

Boutons du mode président pour DCN Next Generation (10 pièces).
Numéro de commande **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).
Numéro de commande **DCN-DISCLM**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us