

# Poste délégué DCN-DVCS-xx avec dispositif de vote et sélecteur de canal

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Cinq boutons de vote, haut-parleur intégré et microphone enfichable
- ▶ Sélecteur de canal, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal
- ▶ Utilisable comme unité de délégué ou unité de président

Le poste délégué avec dispositif de vote et sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de parole, d'écouter l'intervenant et de voter. Une prise est fournie pour brancher les microphones enfichables (DCN-MICS et DCN-MICL, à commander séparément). Le poste est doté de cinq boutons de vote pour tous les types de vote. Les voyants LED jaune au-dessus des boutons de vote servent à inviter les utilisateurs à confirmer leur présence, à voter et à confirmer leur vote. Le voyant LED jaune du poste s'allume lorsqu'un délégué est présent

Le poste intègre un sélecteur de canal, ce qui le rend parfaitement adapté aux discussions multilingues donnant lieu à de l'interprétation simultanée. Chaque sélecteur de canal intègre des touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et l'abréviation de chaque langue, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise.

## Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.
- Le poste peut être utilisé comme poste de délégué ou de président (boutons d'unité de président DCN-DBCML à commander séparément) ou comme poste de délégué avec bouton auxiliaire. Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)

## Commandes et voyants

- Cinq boutons de vote avec voyant LED au-dessus
- Voyant d'activité de l'unité/de présence du délégué
- Afficheur alphanumérique pour la sélection du canal de langue, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal

- Bouton de microphone avec LED rouge, verte ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP ».
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Le casque est équipé de boutons de réglage du volume
- Commutateur « De-init » encastré

#### Interconnexions

- Prise pour microphone enfichable
- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à six pôles pour les connexions en boucle

#### Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

#### Spécifications techniques

##### Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

##### Caractéristiques mécaniques

Montage	Pose sur bureau (portable ou fixe)
Dimensions (H x l x P)	<b>(sans microphone)</b>
Sur table	60 X 210 x 140 mm
Poids	1,15 kg
Couleur de la partie supérieure	Noir (RAL 9017)
Couleur de la partie arrière	Argent (RAL 9006)

#### Informations de commande

##### Poste délégué DCN-DVCS-CN avec dispositif de vote et sélecteur de canal

Poste délégué DCN Next Generation avec sélecteur de canal, fonction de vote, microphone enfichable, foncé. Version chinoise. Microphone à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DVCS-CN**

##### Poste délégué DCN-DVCS avec dispositif de vote et sélecteur de canal

Poste délégué DCN Next Generation avec sélecteur de canal, fonction de vote, microphone enfichable, foncé. Microphone à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DVCS**

#### Accessoires

##### DCN-MICS Microphone enfichable à col court

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, argent.

Numéro de commande **DCN-MICS**

##### DCN-MICS-D Microphone enfichable court, coloris foncé

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, foncé.

Numéro de commande **DCN-MICS-D**

##### DCN-MICL Microphone enfichable à col long

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, argent.

Numéro de commande **DCN-MICL**

##### DCN-MICL-D Microphone enfichable long, coloris foncé

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, foncé.

Numéro de commande **DCN-MICL-D**

##### Boutons pour unité de président DCN-DBCM (10 pièces)

Boutons du mode président pour DCN Next Generation (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DBCM**

##### DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISCLM**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us