

DCN-FMICB Flush Microphone Control Panel

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



- ▶ Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)
- ▶ Tombol mikrofon on/off
- ▶ Cincin warna indikator status

Microphone Control Panel disambungkan ke Antarmuka Delegasi Dual (DCN-DDI) melalui salah satu input kontrol RJ11.

Fungsi

Kontrol dan Indikator

- Satu tombol kontrol mikrofon
- Cincin tiga warna yang menyala melingkar pada tombol mikrofon yang bisa menunjukkan status berikut:
 - Merah - mikrofon aktif
 - Berkedip merah * - menit terakhir bicara aktif
 - Hijau - delegasi tercantum dalam daftar permintaan
 - Berkedip hijau - delegasi berada di urutan pertama dalam daftar permintaan dan yang berikutnya untuk mendapatkan audiens
 - Kuning* - delegasi merupakan bagian dari Notebook dan bisa mengontrol mikrofonnya tanpa interaksi operator

* Hanya tersedia dengan PC Control Software.

Interkoneksi

- 2 konektor RJ11: satu untuk koneksi ke Antarmuka Delegasi Dual (DCN-DDI), dan satu untuk loop-through

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel DCN-FCOUP dan penutup ujung DCN-FEC di sekelilingnya
Dimensi (T x L x P)	40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 in)
Bobot	200 g (0,44 lb)
Warna	
DCN-FMICB	Silver (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Gelap (abu-abu grafit)

informasi Pemesanan

DCN-FMICB Flush Microphone Control Panel

Panel kontrol mikrofon flush-mount DCN Next Generation, warna perak.
Nomor Pesanan **DCN-FMICB**

DCN-FMICB-D Flush Microphone Control Panel Dark

Panel kontrol mikrofon flush-mount DCN Next Generation, warna gelap.
Nomor Pesanan **DCN-FMICB-D**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1789842443 | id, V5, 26. Mei 2014