

# DCN-FMICB フラッシュマウントマイクコントロールパネル

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ マイクオン/オフボタン
- ▶ 色が変わるステータスインジケータリング

マイクコントロールパネルは、いずれかの RJ11 コントロール入力を使用してデュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) に接続します。

## 機能

コントロールおよびインジケータ

- マイクコントロールボタン 1 個
- マイクボタンの周りの 3 つのカラー照明リング。ボタン周囲の照明リングは以下のステータスを示します。
  - 赤色に点灯 - マイクはアクティブです。
  - 赤色の点滅\* - 発言時間残り 1 分です。
  - 緑色に点灯 - このデレゲートはリクエストリストに登録されています。
  - 緑色に点滅 - このデレゲートはリクエストリストの先頭になったので、次に発言できます。
  - 黄色に点灯\* - このデレゲートはノートパソコンに接続されていて、オペレータが操作しなくてもマイクをコントロールできます。

\* PC コントロールソフトウェアとともに利用した場合にのみ可能

## 相互接続

- 2 つの RJ11 コネクタ。一つはデュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) 接続用、もう一つはループスルー用です。

## 技術仕様

### 機械的仕様

取り付け	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP カップリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込むことができます。
寸法 (HxWxD)	(40 x 50 x 50 mm) (1.57 x 1.97 x 1.97 in)
重量	200 g (0.44 lb)
色	
DCN-FMICB	シルバー (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	ダークグレー (グラフィイトグレー)

オーダー情報

**DCN-FMICB** フラッシュマウントマイクコントロールパネル  
DCN Next Generation フラッシュマウントマイクコントロールパネル、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-FMICB**

**DCN-FMICB-D** フラッシュマウントマイクコントロールパネル (ダークグレー)  
DCN Next Generation フラッシュマウントマイクコントロールパネル、ダークグレー。  
オーダー番号 **DCN-FMICB-D**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイアイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号  
ボッシュビル赤坂9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422