BOSCH
تقنية للحياة

قاعدة شبكة الأمان المحلية مع موصل FAA-500-R

تستخدم قاعدات FAA-500-R لتثبيت المكشاف FAP-500/520 في التطبيقات الخاصة، مثل التحكم بمخرج الطوارئ بالتوافق مع المعهد الألماني للتقنيات DIBt.

ملاحظة: يمكن استخدام قاعدات FAA-500-R فقط مع تقنيات شبكة الأمان المحلية المحسنة (جهاز مكشاف النار المعياري FPA-5000)

الشهادات والاعتمادات

Region	Certification	
Europe	CE	FAP-520 / FAA-500-R

المواصفات الفنية

قاعدة شبكة الأمان المحلية مع موصل **FAA-500-R**	
الاتصالات	(مزود الطاقة (0 فولت، +فولت شبكة الأمان المحلية (a- داخل/خارج، b- خارج، b- داخل) النقطة C الوقاية موصل (NO وNC وCOM)
استهلاك التيار الكهربائي	0.2 ميلي أمبير
موصل حمولة الاتصال	1 أمبير، 30 فولت تيار مستمر
كبل المقطع العرضي	0.3 مم مربع مم مربع - 3.3 مم مربع

قاعدة شبكة الأمان المحلية مع موصل **FAA-500-R**	
الغطاء -	
المواد -	متعدد تركيبات الكربونات
اللون -	إشارة بيضاء RAL 9003
الأبعاد	Ø145.6 x 63.5مم
الوزن	290 غرام / 210 غرام (بدون / مع العلبة)

معلومات طلب المنتج

FAA-500-R	قاعدة شبكة الأمان المحلية مع موصل **FAA-500-R**

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6571 2600
Fax: +65 6571 2698
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Security Systems Inc. 2010 | Data subject to change without notice
T1901329931 | Cur: ar-SA, V2, 27 Jul 2010