



FCA-500-E-EU Base Convencional EOL

Para a instalação de Detectores FCP-500.

Funções

Os terminais de enroscar garantem uma ligação eléctrica segura através dos contactos de aperto ao montar o Detector FCP-500.

As bases são fornecidas com três braçadeiras para cabos.

Especificações Técnicas

Ligações	Fonte de alimentação (0 V, +V) Relé de falhas (C, NF) Relé de alarme (NF, NA, C) Ponto C Blindagem 2 terminais de enroscar para resistência de fim-de-linha (EOL)
Secção transversal do cabo	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Dimensões (D x A)	Ø 145,6 x 63,5 mm
Material da caixa	Policarbonato
Cor da caixa	Branco brilhante, RAL 9003
Peso (com / sem embalagem)	200 g / 280 g

Como encomendar

FCA-500-E-EU Base Convencional EOL
para os detectores da Série FCP-500, com
resistência de fim-de-linha (EOL)

FCA-500-E-EU

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by