


BOSCH

Разработано для жизни

FCA-500-E-EU Стандартное основание EOL

Для установки извещателей FCP-500.

Функции

Клеммы с винтовым зажимом гарантируют надежное электрическое соединение через скрепленные контакты при установке извещателя FCP-500.

Базы поставляются с тремя держателями для кабельных стяжек.

Техническое описание

Соединения	Источник питания (0 В, +В) Реле неисправности (С, NC) Тревожное реле (NC, NO, С) С-точка Экранирование 2 винтовых зажима для конечного сопротивления
Поперечное сечение кабеля	0,3 мм ² – 3,3 мм ²
Размеры (Г x В)	Ø 145,6 x 63,5 мм
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый, RAL 9003
Вес (без / с упаковкой)	200 г / 280 г

Информация для заказа

FCA-500-E-EU Стандартное основание EOL

FCA-500-E-EU

для извещателей серии FCP-500, со встроенным конечным сопротивлением EOL

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by