

# ICP-MAP0050 MAP Zentralen-/Energiegeh., Sabotagek.

## Modular Alarm Plattform 5000



Der MAP Zentralengehäuse-Sabotagekontakt verfügt über einen Sabotagekontakt und einen optionalen Abreißkontakt für das MAP Zentralengehäuse und das MAP Energiegehäuse.

### Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE
Polen	TECHOM 03-16-o [ICP-MAP5000]

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Sabotagekontakt
1	Schiene
2	Schrauben mit Muttern (M3 x 8 mm)
1	Sabotagekontaktstecker
1	Große Erweiterung

- ▶ Geeignet für MAP Zentralengehäuse und MAP Energiegehäuse
- ▶ Für den Einsatz von Sabotagekontakt und optionalem Abreißmelder

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)

Baugruppe	16,5 x 2,95 x 2,0
Erweiterung	5,31 x 0,98 x 0,8
Schiene	13,2 x 2,6 x 1,01 plus 1,6 mm (Höhe des Metallsteckers)

Abmessungen in Zoll (H x B x T)

Baugruppe	6,5 x 1,16 x 0,79
Erweiterung	2,09 x 0,39 x 0,31
Schiene	5,2 x 1,02 x 0,4 plus 0,06 in (Höhe des Metallsteckers)
Material	ABS, PA765-A
Farbe	Weiß

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

# ICP-MAP0050 MAP Zentralen-/Energiegeh., Sabotagek. Modular Alarm Plattform 5000

## Bestellinformationen

### ICP-MAP0050 MAP Zentralen-/Energiegeh., Sabotagek.

Passend für das MAP Zentralengehäuse und MAP  
Energiegehäuse.

Bestellnummer **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)