

ICP-MAP0055 Włącznik zabez. obudowy rozszerz. do MAP

Modular Alarm Platform 5000



Włącznik zabezpieczający obudowy rozszerzającej systemu MAP zapewnia ochronę antysabotażową drzwi. Podczas konfigurowania obudowy rozszerzającej systemu MAP można również ustawić wykrywanie prób sabotażu poprzez zdjęcie ze ściany.

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Zespół włącznika zabezpieczającego
1	Zespół szyn
2	Wkręty z nakrętkami (MS632x0,625 [M3 x 8 mm])
1	Złącze włącznika zabezpieczającego
1	Duże rozszerzenie

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Kolor	Biały
-------	-------

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/x/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

- ▶ Dwuaspektowe wykrywanie sabotażu: czujnik działa jako zabezpieczenie antysabotażowe drzwi i zabezpieczenie antysabotażowe przed zdjęciem ze ściany
- ▶ Nadaje się do obudowy rozszerzającej systemu MAP (ICP-MAP0120)

Materiał	Plastik
Wymiary (W x S x G) (mm)	85 mm x 29.54 mm x 20 mm
Zespół	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)	53,1 mm x 98 mm x 8 mm
Rozszerzenie	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)	70 mm x 26 mm x 10,1 mm plus 1,6 mm wysokości metalowego styku
Szyna	

Informacje do zamówień

ICP-MAP0055 Włącznik zabez. obudowy rozszerz. do MAP

Pasuje do obudowy rozszerzającej systemu MAP
Numer zamówienia **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**