

ICP-MAP0111 MAP-paneelbehuizing

Modular Alarm Platform 5000



De behuizingskit voor het MAP-paneel (ICP-MAP0111) bevat een behuizing voor het MAP-paneel, een scharnierende MAP-montageplaat, een sabotageschakelaar voor de behuizing van het MAP-paneel, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing en een MAP AC-aansluitblok.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	
	EN50131	G111040 Grade 3
	EN-ST	EN-ST-000296 MAP 5000
Duitsland	VdS	G111040 VdS 2252, Class C
	VdS-S	S 112016

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing
1	Accessoirespakket 1 sabotageschakelaar voor behuizing MAP-paneel (ICP-MAP0050) 1 MAP AC-aansluitblok (ICP-MAP0065) 1 vergrendelingsset voor MAP-behuizing (ICP-MAP0060)

- ▶ Geschikt voor een hoofdpaneel, een DE-module, een stroomvoorziening, 2 40 Ah-noodbatterijen en 4 LSN-gateways
- ▶ Inclusief scharnierende montageplaat

Aantal	Component
1	Hardwarepakket 7 TORX-schroeven (M4 x 8 mm, type A) 2 TORX-schroeven (M3 x 5 mm) - Spiraelvormig omhulsel (groot formaat)
1	Literatuur – installatiesjabloon
1	Boorsjabloon

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Gewicht (kg)	15.3 kg
Materiaal	Staal
Kleur	Wit

Omgevingseisen

IP-classificatie	IP31; IP30
Impactbescherming	IK06
Milieuklasse (EN 50130-5)	II
Milieuklasse (VdS 2110)	II

Gebruik

Binnenshuis

Bestelinformatie**ICP-MAP0111 MAP-paneelbehuizing**

De kit bevat een behuizing voor het MAP-paneel, een scharnierende MAP-montageplaat, een sabotageschakelaar voor de behuizing van het MAP-paneel, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing en een MAP AC-aansluitblok.

Bestelnummer **ICP-MAP0111 | F.01U.300.119**

Accessoires**ICP-MAP0020 Accessoiremontageplaat**

Bijbehorende montageplaat voor maximaal twee MAP 12V-omvormers en één SIV-zekeringplaat of een AT 2000-module.

Bestelnummer **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, adapterplaat

Bestelnummer **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0050 Behuiz. MAP-paneel/voeding, sabot.schak.

Past in de behuizingen van de MAP-pinbraakcentraleeen de MAP-voeding.

Bestelnummer **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

SIV 28 Verdeler, metzekering

Voor bewaakte zekering van de apparaten die zijn verbonden met een paneel zoals bijvoorbeeld MAP5000, maximaal 5 zekeringen

Bestelnummer **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 MAP-klemmenblok

Klemmenblok voor aansluiting van voedingspanning op de MAP-voeding 150 W.

Bestelnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0090 Kit met MAP-reservekabels

Kabelkit met kabels en onderdelen voor elektrische verbindingen van MAP-apparatuur.

Bestelnummer **ICP-MAP0090 | F.01U.100.266**

ICP-MAP0060 Vergrendelingsset voor MAP-behuizing

Slot, twee sleutels en twee garantiezegels voor gebruik op de behuizing van het MAP-paneel, van de MAP-voeding of van de MAP-uitbreiding.

Bestelnummer **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**



<https://www.boschsecurity.com>