

# ICP-MAP0115 MAP Energieversorgungsgehäuse

## Modular Alarm Plattform 5000



Das MAP Energiegehäuse mit Zubehör (ICP-MAP0115) enthält ein MAP Energieversorgungsgehäuse, ein MAP Zentralengehäuse-Sabotagekontakt, ein MAP Gehäuseschloss, einen MAP 230-V-Klemmenblock und ein Zubehörpaket mit Verbindungskabeln. Das MAP Energiegehäuse bietet Platz für bis zu zwei Sätze mit zwei Batterien (12 V/38-45 Ah).

### Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	MAP 5000

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	MAP Energieversorgungsgehäuse
1	Zubehörpaket <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MAP Bosch Datenbuskabel, extralang (ICP-MAP0135)</li> <li>• 1 MAP Batteriezütleitung, lang</li> <li>• 1 MAP Batterieverbundungskabel (ICP-MAP0142)</li> <li>• 1 MAP Zentralengehäuse-Sabotagekontakt (ICP-MAP0050)</li> <li>• 1 MAP 230-V-Klemmenblock (ICP-MAP0065)</li> <li>• 1 MAP Gehäuseschloss (ICP-MAP0060)</li> </ul>
1	Befestigungszubehör

- ▶ Kann zu einem MAP Zentralengehäuse-Bausatz hinzugefügt werden, um die Überbrückungszeit zu erhöhen
- ▶ Geeignet für ein Netzteil und zwei Sätze mit zwei Batterien (12 V/38-45 Ah)

Anzahl	Komponente
	• 7 Torx-Schrauben (M4 x 8 mm, Typ A)
1	Montagevorlage

### Technische Daten

#### Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Gewicht (kg)	14.4 kg
Material	Stahl
Farbe	Weiß

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Stoßfestigkeit	IK06
Umweltklasse (EN 50130-5)	II
Umweltklasse (VdS 2110)	II

## Bestellinformationen

### **ICP-MAP0115 MAP Energieversorgungsgehäuse**

Der Zubehörsatz enthält ein MAP Energiegehäuse, einen MAP Zentralengehäuse-Sabotagekontakt, ein MAP Gehäuseschloss, einen MAP 230-V-Klemmenblock und ein Zubehörpaket mit Verbindungskabeln.

Bestellnummer **ICP-MAP0115 | F.01U.126.315**

---

## Zubehör

### **ICP-MAP0065 MAP Klemmenblock**

Klemmenblock zum Anschließen des MAP-Netzgeräts 150 W an die Stromversorgung

Bestellnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

---

### **ICP-MAP0060 MAP Gehäuseschloss**

Schloss, zwei Schlüssel und zwei Garantiesiegel zur Verwendung bei MAP Zentralengehäuse, MAP Energiegehäuse oder MAP Erweiterungsgehäuse.

Bestellnummer **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

---

### **ICP-MAP0050 MAP Zentralen-/Energiegeh., Sabotagek.**

Passend für das MAP Zentralengehäuse und MAP Energiegehäuse.

Bestellnummer **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

---



<https://www.boschsecurity.com>