

ICP-MAP0115 Contenitore alimentazione MAP

Modular Alarm Platform 5000



Il kit contenitore alimentazione MAP (ICP-MAP0115) include un contenitore alimentazione MAP, un interruttore antimanomissione contenitore centrale MAP, un set di bloccaggio contenitore MAP, una morsettiera MAP AC e una confezione di accessori contenente i cavi di connessione. Il contenitore alimentazione MAP è progettato per contenere fino a due set di batterie 2x 12 V / 38-45 Ah.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	MAP 5000

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contenitore alimentazione MAP
1	Pacchetto accessori • 2 cavi BDB (Bosch Data Bus) MAP, extra lunghi (ICP-MAP0135) • 1 cavo di alimentazione batterie MAP, lungo • 1 cavo ad anello per ponticello batteria MAP (ICP-MAP0142) • 1 interruttore antimanomissione contenitore centrale MAP (ICP-MAP0050) • 1 morsettiera MAP AC (ICP-MAP0065) • 1 set di bloccaggio contenitore MAP (ICP-MAP0060)

- Può essere aggiunto a un armadio per centrale MAP per aumentare la durata di carica della batteria
- Idoneo per un alimentatore e due set di batterie 2x 12 V / -45 38 Ah

Quantità	Componente
1	Confezione hardware • 7 viti TORX (M4 x 8 mm, tipo A)
1	Modello di installazione

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Peso (kg)	14.4 kg
Materiale	Acciaio
Colore	Bianco

Caratteristiche ambientali

Classificazione IP	IP30
Protezione dagli urti	IK06
Classe ambientale (EN 50130-5)	II
Classe ambientale (VdS 2110)	II

Informazioni per l'ordinazione

ICP-MAP0115 Contenitore alimentazione MAP

Il kit include un contenitore alimentazione MAP, un interruttore antimanomissione contenitore centrale MAP, un set di bloccaggio centrale MAP, una morsettiera MAP AC e una confezione di accessori contenente i cavi di connessione.

Numero ordine **ICP-MAP0115 | F.01U.126.315**

Accessori

ICP-MAP0065 Morsettiera MAP

Morsettiera per collegare la tensione di alimentazione all'alimentatore MAP da 150 W.

Numero ordine **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0060 Set di bloccaggio contenitore MAP

Blocco, due chiavi e due sigilli di garanzia per l'utilizzo sul contenitore centrale MAP, il contenitore alimentazione MAP o il contenitore di espansione MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

ICP-MAP0050 Cont centrale/aliment MAP, int antimanom

Viene montato nei contenitori centrale MAP e nei contenitori alimentazione MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**



<https://www.boschsecurity.com>