

ICP-MAP0115 MAP-voedingsbehuizing

Modular Alarm Platform 5000



De behuizingskit voor de MAP-voeding (ICP-MAP0115) bevat een behuizing voor de MAP-voeding, een sabotageschakelaar voor de behuizing van het MAP-paneel, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing, een MAP AC-klemmenblok en een accessoirepakket met aansluitkabels. De behuizing voor de MAP-voeding is ontworpen voor maximaal twee sets batterijen van 2 x 12 V / 38-45 Ah.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	MAP 5000

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing voor MAP-voeding
1	Accessoirepakket • 2 kabels voor MAP-databussen van Bosch (BDB), extra lang (ICP-MAP0135) • 1 MAP-batterijvoedingskabel, lang • 1 jumperringkabel voor MAP-batterij (ICP-MAP0142) • 1 sabotageschakelaar voor behuizing MAP-paneel (ICP-MAP0050) • 1 MAP AC-klemmenblok (ICP-MAP0065)

- ▶ Kan worden toegevoegd aan een MAP-paneelbehuizingskit om de autonomie te vergroten
- ▶ Geschikt voor een voeding en twee sets noodbatterijen van 2 x 12 V / 38-45 Ah

Aantal	Component
	• 1 vergrendelingsset voor MAP-behuizing (ICP-MAP0060)
1	Hardwarepakket • 7 TORX-schroeven (M4 x 8 mm, type A)
1	Installatiesjabloon

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Gewicht (kg)	14.4 kg
Materiaal	Staal
Kleur	Wit

Omgevingseisen

IP-classificatie	IP30
Impactbescherming	IK06
Milieuklasse (EN 50130-5)	II
Milieuklasse (VdS 2110)	II

Bestelinformatie

ICP-MAP0115 MAP-voedingsbehuizing

De kit bevat een behuizing voor de MAP-voeding, een sabotageschakelaar voor de behuizing van het MAP-paneel, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing, een MAP AC-aansluitblok en een accessoirepakket met aansluitkabels.

Bestelnummer **ICP-MAP0115 | F.01U.126.315**

Accessoires

ICP-MAP0065 MAP-klemmenblok

Klemmenblok voor aansluiting van voedingspanning op de MAP-voeding 150 W.

Bestelnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0060 Vergrendelingsset voor MAP-behuizing

Slot, twee sleutels en twee garantiezegels voor gebruik op de behuizing van het MAP-paneel, van de MAP-voeding of van de MAP-uitbreiding.

Bestelnummer **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

ICP-MAP0050 Behuiz. MAP-paneel/voeding, sabot.schak.

Past in de behuizingen van de MAP-pinbraakcentraleeen de MAP-voeding.

Bestelnummer **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**



<https://www.boschsecurity.com>