

ICP-MAP0120 Caja de ampliación MAP

Modular Alarm Platform 5000



El kit de caja de ampliación MAP está formado por la caja de ampliación MAP, un interruptor de bucle antisabotaje para la caja MAP, un juego de cerradura para la caja MAP y un bloque de terminales MAP CA. La caja de ampliación puede albergar la fuente de alimentación MAP de 150 W y un máximo de 2 baterías de 18 Ah o cuatro módulos Gateways LSN para MAP. Se monta en la base de 48 cm (19 pulg.).

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	
Alemania	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Austria	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Polonia	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Piezas incluidas

Canti- dad	Componente
1	Conjunto de la caja
1	Paquete de accesorios

- ▶ Apto para una fuente de alimentación, 2 baterías de 18 Ah y 2 puertas de enlace LSN
- ▶ Amplía el sistema MAP

Canti- dad	Componente
	1 interruptor de bucle antisabotaje de caja de ampliación MAP (ICP-MAP0055) 1 bloque de terminales MAP CA (ICP-MAP0065) 1 juego de cerradura para caja MAP (ICP-MAP0060)
1	Paquete de hardware 7 tornillos TORQ (M4 x 8 mm, tipo A)
1	Documentación: Plantilla de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	43.6 x 44.3 x 11.2
Peso en gr	780
Material	Acero laminado en frío de 1,5 mm
Color	Blanco

Especificaciones medioambientales

Clase de protección	IP30
Nivel de seguridad	IK06
Clase ambiental	II: EN 50130-5, VdS 2110

Consumo

Interiores

Información para pedidos**ICP-MAP0120 Caja de ampliación MAP**

Está formado por la caja de ampliación MAP, un interruptor de bucle antisabotaje para la caja MAP, un juego de cerradura para la caja MAP y un bloque de terminales MAP AC.

Número de pedido **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Accesorios**ICP-MAP0025 Placa de montaje MAP con bisagra**

Se monta en el interior de la caja del panel MAP o la caja de ampliación MAP; puede contener hasta seis módulos del sistema.

Número de pedido **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Placa de montaje de accesorios

Placa de montaje de accesorios que pueden llevar hasta dos convertidores del MAP de 12 V y una placa de fusibles SIV o un módulo AT 2000.

Número de pedido **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, placa adaptadora

Placa de montaje de accesorios que puede alojar un ISP-PCBA-EMIL y un módulo de relé IMS-RM o un transformador de tensión ICP-MAP0017. También resulta adecuada para todos los módulos de accesorios estándar de tres orificios.

Número de pedido **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 Caja ampliación MAP, inter. antisabotaje

Se monta en la caja de ampliación MAP

Número de pedido **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible

Para la instalación controlada de fusibles de los dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000, hasta 5 fusibles

Número de pedido **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Bloque de terminales MAP

Bloque de terminales para conectar la tensión de alimentación a la fuente de alimentación eléctrica de 150 W del MAP.

Número de pedido **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 Kit de montaje en bastidor caja MAP

Soportes y elementos de fijación para preparar la carcasa de ampliación del MAP para el montaje en bastidor. Elementos de fijación para el montaje en bastidor **no** incluidos.

Número de pedido **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 Juego de cerradura para caja MAP

Cerradura, dos llaves y dos sellos de garantía que se pueden usar en la caja del panel MAP, la caja de alimentación MAP o la caja de ampliación MAP.

Número de pedido **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista - Campinas, SP
CEP 13065-900