

ICP-MAP0120 Coffret d'extension MAP

Modular Alarm Platform 5000



Le kit du coffret d'extension MAP contient un coffret d'extension MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP. Le coffret d'extension peut accueillir l'alimentation MAP 150 W et jusqu'à deux batteries 18 Ah ou quatre passerelles LSN MAP. Il s'intègre dans un montage 48 cm.

Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	
Allemagne	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Autriche	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Pologne	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Composants

Quantité	Composant
1	Ensemble coffret
1	Accessoires

- ▶ Convient à une alimentation, 2 batteries 18 Ah et 2 concentrateurs LSN
- ▶ Étend le système MAP

Quantité	Composant
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP (ICP-MAP0055) • 1 bornier AC MAP (ICP-MAP0065) • 1 jeu de clés pour coffret MAP (ICP-MAP0060)
1	Hardware <ul style="list-style-type: none"> • 7 vis TORQ (M4 x 8 mm, type A)
1	Documentation – Modèle d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Dimensions en cm (H x l x P)	43.6 x 44.3 x 11.2
Poids en g	780
Matériau	Acier laminé à froid de 1,5 mm
Couleur	Blanc

Conditions ambiantes

Classe de protection	IP30
Niveau de sécurité	IK06
Catégorie environnementale	II : EN50130-5, VdS 2110

Utilisation	Intérieur
-------------	-----------

Informations de commande

ICP-MAP0120 Coffret d'extension MAP

Contient un coffret d'extension MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Accessoires

ICP-MAP0025 Plaque de montage articulée MAP

S'intègre dans le coffret de centrale MAP ou le coffret d'extension et peut contenir jusqu'à six modules système

Numéro de commande **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Plaque de fixation accessoire

Plaque de montage accessoire qui peut porter jusqu'à deux convertisseurs MAP 12 V et un module de protection d'alimentation SIV ou AT 2000.

Numéro de commande **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, plaque d'adaptation

Plaque de montage pour accessoires pouvant porter un module ISP-PCBA-EMIL et un module de relais IMS-RM ou un transformateur de tension ICP-MAP0017. Il est également parfaitement adapté à tous les modules accessoires à trois trous standard.

Numéro de commande **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 Coffret extension MAP, contact autosurv.

S'intègre au coffret d'extension MAP

Numéro de commande **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Distributeur, protégé par fusible

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Numéro de commande **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Bornier MAP

Bornier pour connecter une tension d'alimentation à l'alimentation MAP 150 W.

Numéro de commande **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 Kit de montage en rack pour coffret MAP

Supports et vis pour préparer le coffret d'extension MAP au montage en rack. Vis pour le montage en rack **non** incluses.

Numéro de commande **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 Jeu de clés pour coffret MAP

Serrure, deux clés et deux sceaux de garantie pour utilisation sur coffret de centrale MAP, coffret d'alimentation MAP ou coffret d'extension MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA