

ICP-MAP0120 MAP uitbreidingsbehuizing

Modular Alarm Platform 5000



De behuizingskit voor de MAP-uitbreiding bevat een behuizing voor de MAP-uitbreiding, een sabotageschakelaar voor de behuizing van de MAP-uitbreiding, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing en een MAP AC-aansluitblok. De uitbreidingsbehuizing biedt plaats aan de MAP-voeding van 150 W en maximaal twee 18 Ah-noodbatterijen of voor vier MAP LSN-gateways. Deze past in een bevestiging van 48 cm.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	
Duitsland	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Oostenrijk	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Polen	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing
1	Accessoirepakket

- Geschikt voor een stroomvoorziening, 2 18 Ah-noodbatterijen en 2 LSN-gateways
- Uitbreiding van MAP-systeem

Aantal	Component
	• 1 sabotageschakelaar voor behuizing MAP-uitbreiding (ICP-MAP0055) • 1 MAP AC-aansluitblok (ICP-MAP0065) • 1 vergrendelingsset voor MAP-behuizing (ICP-MAP0060)
1	Hardwarepakket • 7 TORQ-schroeven (M4 x 8 mm, type A)
1	Literatuur – installatiesjabloon

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen in cm (H x B x D)	43.6 x 44.3 x 11.2
Gewicht in gram	780
Materiaal	1,5 mm koudgewalst staal
Kleur	Wit

Omgevingseisen

Beschermingsklasse	IP30
Beveiligingsniveau	IK06
Milieuklasse	II: EN50130-5, VdS 2110
Gebruik	Voor gebruik binnenshuis

Bestelinformatie

ICP-MAP0120 MAP uitbreidingsbehuizing

Bevat een behuizing voor de MAP-uitbreiding, een sabotageschakelaar voor de behuizing van de MAP-uitbreiding, een vergrendelingsset voor de MAP-behuizing en een MAP AC-aansluitblok.

Bestelnummer **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Accessoires

ICP-MAP0025 Scharnierende MAP-montageplaat

Past in de behuizing van het MAP-paneel of van de MAP-uitbreiding en biedt plaats aan zes systeemmodules

Bestelnummer **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Accessoiremontageplaat

Bijbehorende montageplaat voor maximaal twee MAP 12V-omvormers en één SIV-zekeringplaat of een AT 2000-module.

Bestelnummer **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, adapterplaat

Accessoiremontageplaat voor een ISP-PCBA-EMIL en een relaismodule IMS-RM of een spanningstransformator ICP-MAP0017. De plaat is ook geschikt voor alle standaard accessoiremodules met 3 gaten.

Bestelnummer **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 MAP-uitbreidingsbeh., sabotageschakelaar

Past in de behuizing van de MAP-uitbreiding

Bestelnummer **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Verdelers, metzekering

Voor bewaakte zekering van de apparaten die zijn verbonden met een paneel zoals bijvoorbeeld MAP5000, maximaal 5 zekeringen

Bestelnummer **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 MAP-klemmenblok

Klemmenblok voor aansluiting van voedingspanning op de MAP-voeding 150 W.

Bestelnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 Rekmontagekit MAP-behuizing

Beugels en bevestigingen voor voorbereiding rekmontage van de MAP-uitbreidingsbehuizing. Bevestigingen voor rekmontage **niet** meegeleverd.

Bestelnummer **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 Vergrendelingsset voor MAP-behuizing

Slot, twee sleutels en twee garantiezegels voor gebruik op de behuizing van het MAP-paneel, van de MAP-voeding of van de MAP-uitbreiding.

Bestelnummer **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen